

Genie - DOS FC und Expander

Um ein 80 Spur SD/SS Genie - DOS FC auf dem alten Expander benutzen zu können, ist folgende Vorgehensweise nötig:

Überzeugen Sie sich, daß Ihre Originaldiskette mit einem Schreibschutz versehen ist.

Laufwerkturen öffnen

Computer einschalten

Original Diskette in Laufwerk 0 einlegen

Reset - Taste drücken

als ersten Befehl geben Sie ein:

copy,0,0

nach Drücken der NewLine Taste werden Sie aufgefordert verschiedene Disketten einzulegen. Die Frage nach dem Formatieren beantworten Sie bitte mit JA.

Die Zieldiskette ist in diesem Fall Ihre neue, noch unformatierte Diskette. Die Quelldiskette ist gleichzeitig auch die Systemdiskette (die mit dem Schreibschutz). Auf der Zieldiskette darf selbstverständlich kein Schreibschutz sein (8 Zoll Disketten, wie z.B. bei Schreibautomaten oder Großrechnern funktionieren genau entgegengesetzt).

Bitte befolgen Sie genau alle Aufforderungen die Ihnen G - DOS während des Kopiervorganges mitteilt.

Die hierbei erstellte neue Systemdiskette legen Sie in Laufwerk 0 ein, die Originaldiskette verwahren Sie bitte an einem geschützten Ort.

Bevor Sie mit der neuen Systemdiskette weiterarbeiten, müssen Sie noch eine kleine Änderung vornehmen:

Geben Sie nun den G - DOS Befehl:

S,0,BN=J

ein. Dies sagt der Systemdiskette, daß Sie einen Expander benutzen (BN=J).

Als nächster Befehl folgt:

BOOT

Hierdurch wird Ihr Computer neu initialisiert und ist nunmehr in der Lage Disketten zu schreiben, die direkt von Systemen mit FC - Laufwerken gelesen werden können.

Umkonfigurieren von single Density Disks
auf das neue Genie System.

- a) mit S, D, BN = N < NEWLINE >
die Parameter setzen
- b) durch Reset das System mit
geänderten Parametern booten
- c) DIRCHECK / CMD < NEWLINE >
starten
- e) Output to Printer Query mit
N < NEWLINE > beantworten
- f) Frage nach dem benutzten
Drive mit < 1 > < NEWLINE >
beantworten
- g) wenn Kenn erscheint < W >
< NEWLINE >

DISKETTE DARF NICHT SCHREIBGE-
SCHÜTZT SEIN