

SINIX



CCP-STA1 V3.1

Basis-Kommunikations-Software

Sie haben

uns zu diesem Handbuch etwas mitzuteilen?
Schicken Sie uns bitte Ihre Anregungen unter
Angabe der Bestellnummer dieses Handbuches.

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
Manualredaktion STM QM 2
Otto-Hahn-Ring 6
W-8000 München 83

Fax: (089) 636-4 04 43

email im EUnet:
man@sieqm2.uucp

CCP-STA1 (SINIX)

Basis-Kommunikations-Software

Benutzerhandbuch

Einleitung

CCP-STA1 –
ein Überblick

Inbetriebnahme
Außerbetriebnahme

Konfigurieren
im Menü

Konfigurieren
mit KOGS

Konfigurieren
in Nachbarsystemen

Wartung
und Diagnose

Anhang

Verzeichnisse

. . . und Schulung?

Zu dem nachstehend beschriebenen Produkt, wie zu fast allen DV-Themen, bieten unsere regionalen Training Center in Berlin, Essen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, München, Mainz, Stuttgart, Wien und Zürich Kurse an.

Auskunft und Info-Material:

Systemfamilien 7.500 und 8890 **Telefon (089) 636-4 89 87**
Ein- und Mehrplatzsysteme **Telefon (089) 636-4 24 80**

Siemens Nixdorf Training Center
Postfach 83 09 51, W-8000 München 83

SINIX® ist der Name der Siemens Nixdorf Version des Softwareproduktes XENIX®.

SINIX enthält Teile, die dem Copyright© von Microsoft (1980–1987) unterliegen; im übrigen unterliegt es dem Copyright© von Siemens Nixdorf (1990). SINIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

XENIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. XENIX ist aus UNIX®-Systemen unter Lizenz von AT&T entstanden. UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen von AT&T.

Copyright an der Übersetzung Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, 1991, alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Copyright© Siemens Nixdorf Informationssysteme AG 1991.

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung	1
Kurzbeschreibung des Produkts CCP-STA1 V3.1	1
Zielgruppen des Handbuchs	1
Konzept des Handbuchs	2
Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe	3
Darstellungsmittel	4
CCP-STA1 - ein Überblick	5
Funktionsumfang	5
Protokolle des Transportsystems	7
Protokolle für Profil CCP-STA1/MSV1	7
Protokolle für Profil CCP-SDLC	8
Begriffsdefinitionen	9
In-/Außerbetriebnahme	11
Inbetriebnahme	12
Außerbetriebnahme	13
Konfigurieren im Menü	15
Überblick	16
Tastaturbelegung	17
Bearbeitungsbereiche der Menükonfigurierung	19
Menübaum für MSV1 mit V.24-Standleitung	19
Menübaum für MSV1 mit V.24-Wählleitung	20
Menübaum für MSV1 über DATEX-L (X.21bis)	21
Menübaum für SDLC mit V.24-Stand- und V.25bis-Wählleitung	22
Menübaum für SDLC mit X.21-Standleitung	23
Arbeiten im Menü	24
Ablauf der Konfigurierung	26
Konfigurierung mit KOGS	27
Syntax-Beschreibung der KOGS	28
Format der KOGS-Quelldatei	28
Kommentar in der KOGS-Quelldatei	29
Makroaufruf und Operanden der KOGS-Quelldatei	29

KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1	31
Übersicht	31
Aufrufreihenfolge	31
Beschreibung der KOGS-Makros	31
XLTNG Leitungs- und Übertragungsprozedurparameter definieren	32
XPRO Definition der Rufnummer	37
XKNOT Definition der Polladresse	38
XSTAT Beschreibung der Partnersysteme	39
XEND Ende der KOGS	43
KOGS-Beispiele für CCP-STA1/MSV1	44
KOGS-Makros für CCP-SDLC	47
Übersicht	47
Aufrufreihenfolge	47
Beschreibung der KOGS-Makros SDLC	47
XLTNG Definition der Leitungs- und Übertragungsprozedurparameter	48
XSTAT Beschreibung der Kommunikationsanwendung im lokalen System	54
XEND Ende der KOGS	57
KOGS-Beispiele für CCP-SDLC	58
Konfigurieren in Nachbarsystemen	61
Generierung für MSV1-Anschluß (PDN V9.0)	61
Generierung für MSV1-Anschluß (PDN V10.0)	63
Allgemeine Generierungshinweise	65
Diagnose und Wartung bei MSV1 und SDLC	67
Kommandoübersicht nach Aufgabengebieten	68
Kommandoingabe	70
Kommandoaufbau	70
Kommandobeschreibung	72
ach Leitung aktivieren	72
assign CCP-Profil für einen CC auswählen	73
cmdfile Kommandodatei ausführen	74
dah Leitung deaktivieren	75
dump CC-Speicher dumpten	76
exchange Konfigurationsdatei austauschen	77
format Tracelisten und Dumps aufbereiten	78
info CC-Status-Informationen abfragen	81
ista Aktive Leitungen auflisten	82
load CCP-Profil laden	83
rfm Aus dem CC-Speicher lesen	84
sof Tracepunkte ausschalten	85
son Tracepunkte einschalten	87
stop CCP-Profil deaktivieren	89
tof Tracelisten-Transfer ausschalten	90
ton Tracelisten-Transfer einschalten	91

wim	In den CC-Speicher schreiben	92
Hilfsfunktionen		93
:	Administrierten CC wechseln	93
?	Kommandos des Diagnosemodus auflisten	94
!	shell-Kommando ausführen	94
#	Kommandodatei kommentieren	95
Trace-Bedienung und Diagnosedateien		96
Tracelisten des CCP-Profiles		96
Fehlermeldefeld des CCP-Profiles		96
Datei DEBUGFILE		97
Datei NEWSFILE		97
Anhang		99
KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1 zum Nachschlagen		99
KOGS-Makros für CCP-SDLC zum Nachschlagen		101
Abkürzungen		103
Fachwörter		105
Literatur		109
Stichwörter		113

Einleitung

Kurzbeschreibung des Produkts CCP-STA1 V3.1

Mit CCP-STA1 können Sie Ihr SINIX-System als Datenstation in TRANSDATA-Netze mit der Übertragungsprozedur MSV1 oder als Cluster in SNA-Netze mit der Übertragungsprozedur SDLC integrieren.

Als Anwendungen über CCP-STA1 können Sie die Emulation der Datenstation 9750 (EMDS) oder der Datenstation 3270 (TRANSIT3270) einsetzen, sowie auch File-Transfer (FT-SINIX; TRANSIT-RJE) und frei programmierte Anwendungen. Der Einsatz von CCP-STA1 ist überall dort sinnvoll, wo die Funktionalität einer oder mehrerer Datenstationen ausreicht.

Zielgruppen des Handbuchs

Das Handbuch richtet sich an den Netzverwalter.

Betriebssystem-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Ein Grundwissen in der Datenfernverarbeitung ist empfehlenswert.

Konzept des Handbuchs

Die nachfolgende Auflistung des Inhalts soll Ihnen einen Überblick über das Produkthandbuch CCP-STA1 geben.

Einleitung

- Kurzbeschreibung des Produkts CCP-STA1
- Zielgruppen des Handbuchs
- Konzept des Handbuchs
- Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe
- Darstellungsmittel

CCP-STA1 ein Überblick

- Funktionsumfang von CCP-STA1
- Protokolle des Transportsystems
- Begriffsdefinitionen

In-/Außerbetriebnahme

- Informationen zur Installation bzw. Deinstallation des Produkts
- Auflistung der wichtigsten Arbeitsschritte zur In-/ bzw. Außerbetriebnahme von CCP-STA1

Konfigurieren im Menü

- Tastaturbelegung mit Beschreibung der wichtigsten Funktionstasten
- Menübäume von CCP-STA1
- Hinweise zum Ablauf der Konfigurierung

Konfigurierung mit KOGS

- Syntax der Konfigurationsdatei
- Beschreibung der KOGS-Makros für CCP-STA1/SDLC und CCP-STA1/MSV1
- Konfigurationsbeispiele

Konfigurieren im Nachbarsystem

- Angaben für die Konfiguration des Nachbarsystems

Diagnose und Wartung

- Alle Administrationskommandos, die für die Diagnose und Wartung von CCP-STA1/MSV1 und CCP-STA1/SDLC zur Verfügung stehen.

Literaturangaben sowie das Fachwörter- und Stichwörterverzeichnis finden Sie am Ende des Handbuchs.

Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe

Die vorliegende Neuausgabe umfaßt gegenüber dem Vorgänger-Handbuch folgende Neuerungen:

- Im Sinne der Vereinheitlichung der CCP-Handbücher wurde der Aufbau des CCP-STA1-Handbuchs entsprechend angepaßt.
- Bei der Beschreibung der Konfiguration im Menü werden die zugehörigen Bildschirme nicht mehr explizit angegeben.
- Beim Makro XLTNG für SDLC wurde der Operand LINKADR entfernt. Als neue Operanden wurden MAXIFL, RUF und TPAUSE eingeführt.
- Der Makro XSTAT ist für SDLC ab der vorliegenden Version nicht mehr optional sondern verpflichtend zu verwenden.
- Beim Makro XSTAT für SDLC wurden die Operanden LINKADR, RUFNUM und STIDENT neu eingeführt.
- Im Kapitel "Diagnose und Wartung" wird nur mehr DUEAK beschrieben. "Diagnose und Wartung für DUEAI" wurde ersatzlos gestrichen.
- Die Beispiele wurden den neuen Funktionen angepaßt.

Darstellungsmittel

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

Raster	Syntaxdefinition
-	Leerzeichen, das eingegeben werden muß
[]	Optionale Angaben Die eckigen Klammern werden nicht angegeben.
...	Beliebige Wiederholung des vorherigen Ausdrucks
<i>kursiv</i>	Parameter, für die Sie aktuelle Werte einsetzen müssen
Schreibmaschinen- schrift	Aktueller Wert
fett	Konstante Teile, zum Beispiel Operanden- und Makronamen
<i>a..z</i>	Wertebereich von <i>a</i> bis <i>z</i>
<u>unterstrichen</u>	Voreinstellung

CCP-STA1 - ein Überblick

In diesem Abschnitt erhalten Sie allgemeine Informationen zum Produkt CCP-STA1.

Funktionsumfang

Mit CCP-STA1 können Sie Ihr SINIX-System über den Communication Controller (CC)

- als Datenstation im TRANSDATA-Netz mit der Übertragungsprozedur MSV1 oder
- als Cluster im SNA-Netz mit der Übertragungsprozedur SDLC einbinden.

Zusätzlich kann Ihr SINIX-System als T2.1-Knoten direkt mit einem anderen T2.1-Knoten kommunizieren, ohne daß einer der beiden Knoten Bestandteil eines von einem Host kontrollierten SNA-Netzes sein muß.

Statt als Datenstation können Sie Ihr SINIX-System mit CCP-STA1 und der aktiven Variante der Übertragungsprozedur MSV1 auch als Leitstation (siehe Begriffsdefinitionen S. 9) betreiben. Damit sind Sie in der Lage, auch SINIX-Systeme untereinander oder mit anderen Systemen zu koppeln, sofern diese die passive Variante (Folgesteuerung) der Übertragungsprozedur MSV1 beherrschen.

Bild 1 veranschaulicht, wie Ihr SINIX-System mit CCP-STA1 an ein TRANSDATA-Netz, ein SNA-Netz, als T2.1-Knoten an einen anderen T2.1-Knoten oder als Leitstation an ein anderes System angeschlossen wird:




Bild 1 Anschluß eines SINIX-Rechners mit CCP-STA1/MSV1 oder CCP-SDLC

Protokolle des Transportsystems

Die Profile von CCP-STA1/MSV1 und CCP-SDLC sind an das OSI-Referenzmodell angelehnt. Es werden in den vier Schichten des Transportsystems die im folgenden beschriebenen Protokolle benötigt.

Protokolle für Profil CCP-STA1/MSV1

Das Profil MSV1 umfaßt die Prozedur MSV1 und die Bedienung von V.24 und V.25bis Stand- und Wählleitungen, wobei sich den einzelnen Schichten folgende Funktionen und Protokolle zuordnen lassen:

Schicht	Funktion	Protokolle
4	Transport (TSU)	Terminal Support (TSU)
3	Vermittlung	-
2	Sicherung	MSV1 aktiv MSV1 passiv
1	Bitübertragung	V.24/V.25bis

Tabelle 1 Protokolle für Profil CCP-STA1/MSV1

Die Prozedur MSV1 ist eine unsymmetrische Prozedur, d.h. es gibt eine Leitsteuerung (MSV1/AKTIV) und eine oder mehrere Folgestationen (MSV1/PASSIV). CCP-STA1/MSV1 unterstützt beide Varianten, wobei die Auswahl der gewünschten Variante über die Konfigurierung erfolgt.

Im "Terminal Support" (TSU) von CCP-STA1/MSV1 werden die Netzkommandos und Netzmeldungen zum Verbindungsaufbau und -abbau mit dem vorgelagerten Kommunikationsrechner erzeugt und ausgewertet (siehe "TRANSDATA - Netzzugang für Datenstationen"). Außerdem behandelt dieser Baustein Besonderheiten der Kommunikationsanwendung, die über den Makro XSTAT eingestellt werden. Solche Besonderheiten sind: Byte-Splitting (siehe Begriffsdefinitionen S. 9), Abhandlung des Geräteprotokolls 810, NEA-Unterstützung usw. In Schicht 2 wird die Übertragungsprozedur MSV1 mit ihren aktiven und passiven Varianten bzw. Leit- und Folgesteuerung abgearbeitet. Hier liegt auch die Softwarekomponente zur Unterstützung der Wählleitungen für X.21 und V.25bis.

Hinweis

Zudem kann die MSV1-Prozedur sowohl im normierten als auch im transparenten Modus betrieben werden. Im normierten Modus ist die Übertragung von Zeichen in den Bereichen 0x00 bis 0x06 und 0x7F bis 0xFF, sowie der Zeichen 0x10, 0x16, 0x17 und 0x1F nicht zulässig, und wird vom CCP-Profil durch Verbindungsabbau abgelehnt.

Im transparenten Modus können alle Zeichen von 0x00 bis 0xFF übertragen werden. Die Auswahl zwischen normierten oder transparentem Modus erfolgt über die entsprechende Konfigurierung.

Protokolle für Profil CCP-SDLC

Das Profil SDLC bei CCP-STA1 benötigt in den vier Schichten des Transportsystems des OSI-Referenzmodells folgende Protokolle:

Schicht	Funktion	Standleitung		Wählleitung	
		PZP	MP	MAN	AUTO
4	Transport	-	-	-	-
3	Vermittlung	-	-	-	-
2	Sicherung	SDLC	SDLC	SDLC	SDLC
1	Bitübertragung	V.24/ X.21	V.24	V.24	V.25bis

Tabelle 2 Protokolle für Profil CCP-SDLC

Begriffsdefinitionen

Leit- und Folgesteuerung

Im vorliegenden Handbuch werden im Zusammenhang mit CCP-STA1/MSV1 die Begriffe Leit- und Folgesteuerung benutzt. Was ist darunter zu verstehen?

Ein Rechner arbeitet als Leitsteuerung, wenn von ihm (auf der Schicht 2, der sogenannten Sicherungsschicht) jegliche Initiative zur Datenübertragung ausgeht. Er fordert den Partnerrechner ($\hat{=}$ Folgesteuerung) zum Empfangen oder zum Senden von Daten auf. Statt Sende- und Empfangsaufforderung werden auch häufig die englischen Begriffe 'Polling' bzw. 'Selecting' verwendet. Die Folgesteuerung kann von sich aus nur dann Daten senden, wenn Sie zuvor von der Leitsteuerung 'gepollt', also zum Senden aufgefordert wurde.

Mit CCP-STA1/MSV1 können Sie Ihren Rechner sowohl als Folgesteuerung (der übliche Fall) als auch als Leitsteuerung (für spezielle Anwendungen) betreiben. Wird Ihr Rechner in ein TRANSDATA-Netz eingebunden, dann übernimmt er die Funktion einer Folgesteuerung.

Byte-Splitting

Die Dienste zum Verbindungsauf- und -abbau zwischen dem CCP-STA1 und dem TRANSDATA-Anschlußrechner mit PDN werden durch den Austausch bestimmter Netzkommandos und -meldungen erbracht. Diese Meldungen beginnen immer mit dem nicht abdruckbaren Zeichen z des ASCII-Zeichensatzes ($z < 20$ sedezimal). Netzkommandos werden vom Anschlußrechner anhand des Verbindungszustandes bzw. des vorangestellten Indikators "::" (in ASCII: 3a3a sedezimal) erkannt. Um eine Unterscheidung zwischen Netzmeldungen bzw. -kommandos und Anwenderdaten zu ermöglichen sowie eine (auf Anwenderebene) transparente Datenübertragung zu gewährleisten, ist eine sende- und empfangsseitige Behandlung der Anwenderdaten notwendig. Diese ist so gewählt, daß in der Datenphase der Datenstrom nur aus Zeichen des Wertebereichs 40 ... 7F (sedezimal) und damit größer als 3a (sedezimal) besteht. Die Methode, nach der diese Umsetzung erfolgt, wird Byte-Splitting genannt.

In-/Außerbetriebnahme

In diesem Abschnitt finden Sie die Arbeitsschritte, die bei der Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme von CCP-STA1 durchgeführt werden müssen, tabellarisch zusammengestellt.

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie, ob Ihr System hardwaremäßig richtig angeschlossen ist (siehe entsprechende Bedienungshandbücher).

Die Einzelheiten der Installation entnehmen Sie bitte der Freigabemitteilung.

Um CCP-STA1 in bzw. außer Betrieb zu nehmen, müssen Sie einige Arbeitsschritte durchführen. Diese Schritte finden Sie nachfolgend anhand von möglichen Einsatzbeispielen aufgelistet.

Inbetriebnahme

Unter Inbetriebnahme versteht man sowohl die Erstinbetriebnahme als auch die Wiederinbetriebnahme. Erstinbetriebnahme findet statt bei der Installation des Produktes, Wiederinbetriebnahme beim Laden des CC.

Anhand der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Arbeitsschritte, die Sie für die Inbetriebnahme von CCP-STA1 durchführen müssen.

Arbeitsschritte für die Inbetriebnahme von CCP-STA1	Erstinbetriebnahme	Wiederinbetriebnahme	Beschreibung
Installieren	ja	-	CMX-Handbuch Band 1
Generieren im Partnersystem	ja	falls geändert	siehe S. 61 ff.
Konfigurieren - im Menü oder - mit KOGS	ja	falls geändert	siehe S. 15 ff. siehe S. 27 ff.
Austauschen der Konfigurationsdatei	ja	ja	CMX-Handbuch Band 1
Profil MSV1 bzw. Profil SDLC auf gewünschten CC zuweisen	ja	falls noch nicht erfolgt	CMX-Handbuch Band 1
Starten	ja	ja	CMX-Handbuch Band 1

Tabelle 3 Arbeitsschritte für die Inbetriebnahme von CCP-STA1

Beachten Sie beim Starten:

Beim Starten des CCP-Profiles auf einem CC wird das CCP-Profil gestoppt (deaktiviert), das bereits zuvor auf diesem CC geladen war. Achten Sie deshalb darauf, daß keine Kommunikationsanwendungen bestehen.

Zum Starten eines CCP-Profiles auf einem CC stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Anhalten und Hochfahren des Systems
- während des Systembetriebs im Menü mit der Funktion 'STARTEN/STOPPEN CCP-Profil' (siehe "CMX-Handbuch Band 1")

Nachdem das CCP-Profil einmal zugewiesen ist, wird es bei jedem Systemstart (Hochfahren) automatisch geladen, so daß kein explizites Starten des CCP-Profiles notwendig ist.

Außerbetriebnahme

Führen Sie folgende Arbeitsschritte durch, wenn Sie ein installiertes und aktives (geladenes) CCP-STA1 außer Betrieb nehmen wollen.

Arbeitsschritte für die Außerbetriebnahme von Profil MSV1 und Profil SDLC	Beschreibung
Zuweisung löschen	siehe "CMX-Handbuch Band 1"
Profil MSV1 bzw. Profil SDLC stoppen	siehe "CMX-Handbuch Band 1"

Tabelle 4 Arbeitsschritte für die Außerbetriebnahme von CCP-STA1

Nach der Außerbetriebnahme wird das CCP-Profil nicht mehr automatisch bei einem Systemstart geladen.

Konfigurieren im Menü

In diesem Kapitel finden Sie alle produktspezifischen Einzelheiten zur Konfiguration von CCP-STA1 im Menü und zwar in folgenden Abschnitten:

- Überblick
- Tastaturbelegung
- Bearbeitungsbereiche der Menükonfiguration
- Ablauf der Konfiguration

Überblick

Ein CCP-Profil muß zum Einsatz mit Parameterwerten in Abhängigkeit von der (näheren oder weiteren) Umgebung versorgt werden. Das Verfahren dazu heißt Konfigurierung. Mit der Konfigurierung beschreibt der Systemverwalter die Konfiguration oder paßt eine vorhandene Beschreibung an geänderte Gegebenheiten an.

Die spezifizierten Funktionen eines CCP-Profiles hängen wesentlich von der ordnungsgemäßen Konfigurierung ab. In die erforderlichen Angaben fließen sowohl Eigenschaften der Hardware von CC und Netzanschluß ein, als auch Betriebscharakteristiken des Netzes. Die relevanten Angaben sind daher beim Hardware-Techniker oder Netzbetreiber zu erfragen.

Die Beschreibung erfolgt in der konfigurations-orientierten Generatorssprache (KOGS). Die Parameterwerte werden in eine KOGS-Quelldatei abgelegt und mit dem KOGS-Compiler in ein maschinenorientiertes Format, die Konfigurationsdatei (KD) übersetzt.

Beim Starten eines CCP-Profiles auf einem CC wird die zugeordnete KD mitgeladen. Die KD bestimmt damit die Betriebsweise des CCP-Profiles auf einem CC. Mit der Funktion "AUSTAUSCHEN Konfigurationsdatei" können Sie nach einer Umkonfigurierung die eingesetzte KD austauschen.

Zum Erstellen der KOGS-Quelldatei stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Erstellen im Menü
- Erstellen mit einem Texteditor

Im folgenden sind die Einzelheiten der menüorientierten Konfigurierung beschrieben.

Tastaturbelegung

Für das menügesteuerte Konfigurieren von CCP-STA1 sind die Systemsteuertasten folgendermaßen belegt. Eine Kurzbeschreibung dazu finden Sie auch auf jedem Bildschirm.

Taste	Funktion	Erläuterung
↵ oder F8	Eingabebestätigung	Nach Eingabe erreichen Sie die nächste Eingabeposition bzw. Sie erhalten eine Meldung/Fehlermeldung.
MENU oder F7	Abschluß der Eingabe eines Formulars	Sie erhalten das logisch nächste Formular, oder, wenn dieses nicht vorhanden ist, den aufrufenden Bildschirm.
F1	Löschen eines Eingabedatums	Nach Eingabe wird das gesamte Datumsfeld gelöscht.
F2	Löschen des aktuell angezeigten Eintrags	Diese Taste ist nur in Masken wirksam, in denen innerhalb einer Menge mit gleichartigen Angaben geändert werden kann.
F3	Einfügen eines neuen, leeren Elements	Diese Taste ist nur in Masken wirksam, in denen innerhalb einer Menge mit gleichartigen Angaben geändert werden kann.
F4	Weiterblättern	Sie blättern um eine Seite weiter.
F5	Zurückblättern	Sie blättern um eine Seite zurück.
⌫	Löschen eines Zeichens	Damit können Sie ein Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
↑	Zurückbewegen der Eingabeposition	Damit bewegen Sie die Schreibmarke ein Feld zurück.
↓	Vorbewegen der Eingabeposition	Damit bewegen Sie die Schreibmarke ein Feld vor.

Taste	Funktion	Erläuterung
HELP	Ausgabe von Hilfsinformationen	Sie erhalten Hilfsinformationen auf dem Bildschirm angezeigt. Sie kehren auf das davor angezeigte Formular durch Drücken einer beliebigen Taste zurück.
END oder F9	Beenden der Konfiguration ohne Sicherung	Damit beenden Sie die Konfiguration von CCP-STAl. Es wird keine Ausgabedatei erstellt. Vorsicht, Ihre Werte werden nicht abgespeichert!
DEL oder F6	Löschen des Feldinhaltes Sicherung	Sie löschen den Feldinhalt bzw. Sie kehren zum aufrufenden Bildschirm ohne Übernahme der Daten zurück.

Tabelle 5 Tastaturbelegung für CCP-STAl

Menübaum für MSV1 mit V.24-Wählleitung




Bild 3 Menübaum: CCP-STA1 über MSV1 V.24-Wählleitung

Erläuterung der Begriffe/Abkürzungen

MANUELLE WAHL	CCP-STA1/V.24-Wählleitung mit manueller Wahl
MODEMWAHL	CCP-STA1/V.24-Wählleitung über eine im Modem gespeicherte Rufnummer
AUTOMAT,WAHL	CCP-STA1/V.24-Wählleitung mit automatischer Wahl

Bearbeitungsbereiche der Menükonfiguration

In diesem Abschnitt sind die Menübäume für CCP-STA1 und die Bearbeitungsbereiche beschrieben.

Menübaum für MSV1 mit V.24-Standleitung




Bild 2 Menübaum: CCP-STA1 über MSV1 V.24-Standleitung

Erläuterung der Begriffe/Abkürzungen

STANDLEITUNG

CCP-STA1/MSV1 V.24-Standleitung

Menübaum für MSV1 über DATEX-L (X.21bis)




Bild 4 Menübaum: CCP-STA1 über MSV1 DATEX-L

Erläuterung der Begriffe/Abkürzungen

DATEX_L MANUELL	CCP-STA1/MSV1 DATEX-L mit manueller Wahl
DATEX_L DIREKT	CCP-STA1/MSV1 DATEX-L mit Direktruf

Menübaum für SDLC mit V.24-Stand- und V.25bis-Wählleitung




Bild 5 Menübaum: CCP-STA1 über SDLC V.24-Stand- und Wählleitung

Erläuterung der Begriffe/Abkürzungen

V.24 STAND

V.25bis MAN.WAHL

V.25bis AUTO.WAHL

CCP-SDLC V.24-Standleitung

CCP-SDLC V.25bis-Wählleitung mit manueller Wahl

CCP-SDLC V.25bis-Wählleitung mit automatischer Wahl


Menübaum für SDLC mit X.21-Standleitung

Bild 6 Menübaum: CCP-STA1 über SDLC X.21-Standleitung

Erläuterung der Begriffe/Abkürzungen

X.21 STAND CCP-SDLC X.21-Standleitung

Arbeiten im Menü

Der Aufruf des Menüsystems für CCP-STA1 erfolgt über die CCPCON-Funktion "KONFIGURIEREN CCP-Profil" (siehe "CMX-Handbuch Band 1"). Nachdem Sie mit Hilfe dieser Funktion entweder das CCP-Profil CCP-STA1/MSV1 oder CCP-SDLC ausgewählt haben, erhalten Sie das Ausgangsmenü des produktspezifischen Menüsystems.

Im Ausgangsmenü können Sie durch mehrmaliges Drücken der Leertaste das CCP-STA1-Profil auswählen, das Sie konfigurieren wollen. Folgende Profile stehen zur Auswahl:

MSV1,STANDLEITUNG	für die V.24-Standleitung
MSV1,MANUELLE WAHL MODEMWAHL AUTOMAT WAHL	für die V.24-Wählleitung
MSV1,DATEX_L MANUELL DATEX_L DIREKT	für DATEX-L
SDLC,V.24 STAND	für die V.24-Standleitung
SDLC,V.24 MAN.WAHL	für die V.24-Wählleitung
SDLC,X.21 STAND	für die X.21-Standleitung

Grundsätzlich gilt:

Durch Aufruf einer der Funktionen **[n]**, **[s]** oder **[p]** werden weitere Menüs zur Bearbeitung der Bereiche Netzanschluß, Stationen oder Partnersysteme auf dem Bildschirm zur Verfügung gestellt. In diese Menüs können sie die erforderlichen Operandenwerte entweder über die Tastatur oder durch Drücken der Leertaste eingeben bzw. auswählen. Wird ein Operand nicht verändert, dann wird eine Voreinstellung wirksam. Welche Voreinstellungen für die einzelnen Operanden vorgesehen sind, ist den Helpbildschirmen zu entnehmen.

Beenden Sie das Konfigurieren im Menü mit der Taste **[MENU]**, dann wird automatisch eine KOGS-Source erstellt. Diese wird einem Compiler zugeführt, der die Source in eine Konfigurationsdatei (KD) umwandelt. Läßt sich die erstellte Datei nicht übersetzen, so können Sie sich eine Diagnosedatei mit Fehlermeldungen anzeigen lassen. Beantworten Sie dazu die entsprechende Meldung mit 'j'.

Die Konfigurationsdatei wird immer unter dem im Menü (ccpsta) angegebenen Dateinamen mit dem Suffix **.ccp** abgelegt. Angenommen Sie nennen Ihre Konfigurationsdatei *konf1*, dann werden die Konfigurationsdaten, die Sie nachfolgend eingeben, in der Datei *konf1.ccp* abgelegt. Diese Konfigurationsdatei können Sie mit der Funktion 'AUSTAUSCHEN Konfigurationsdatei' und den weiteren Schritten 'ZUWEISEN CCP-Profil' bzw. 'STARTEN/STOPPEN CCP-Profil' auf einen CC laden.

Um eine Konfigurationsdatei zu erhalten, müssen Sie immer die Funktion **[n]** und zusätzlich die Funktion **[s]** aufrufen. Bei automatischer Wahl über das Fernsprechwahlnetz (V.25bis) für MSV1 müssen Sie darüberhinaus noch **[p]** aufrufen. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist beliebig.

Bevor Sie mit der Konfigurierung beginnen, müssen Sie Ihre Kommunikationsumgebung genau kennen. Sind Ihnen nicht alle Operanden für das Konfigurieren bekannt, dann erfragen Sie diese beim Netzverwalter oder Hardware-Techniker.

Betreiben Sie Ihren Rechner als Datenstation im TRANSDATA-Netz, dann finden Sie die notwendigen Informationen in der KOGS-Liste des vorgelagerten Kommunikationsrechners. Welche Angaben der KOGS-Liste für Sie von Bedeutung sind, ist in der folgenden Beschreibung angegeben.

Dateiname

Dieser Name darf maximal 10 Zeichen lang sein und aus Klein- bzw. Großbuchstaben sowie Ziffern bestehen.

- [n]** Nach Angabe dieser Funktion werden die Operanden des Netzanschlusses, z.B. die Adressen des eigenen Systems und die Eigenschaften der Leitung abgefragt (siehe S. 19/20/21/22/23).
- [s]** Nach Angabe dieser Funktion werden die Operanden für die Konfiguration der logischen Stationen der Kommunikationsanwendungen abgefragt (siehe S. 19).
- [p]** Nach Angabe dieser Funktion werden die Rufnummern abgefragt, über die Sie die Partnersysteme erreichen können (siehe S. 20).

Geben Sie den Dateinamen der gewünschten Konfigurationsdatei entweder durch Drücken der Leertaste an, oder über die Tastatur ein.

Falls Sie erstmals einen Namen eingeben, so werden Ihnen für viele Operanden Voreinstellungen eingeblendet, die Sie übernehmen oder ändern können. Falls Sie den Namen einer Konfigurierung eingeben, für die Sie bereits per Menü eine Konfigurationsdatei erstellt haben, dann werden die vormals eingegebenen Werte zur Änderung angeboten.

Mit den Tasten **[←]**, **[↑]** und **[↓]** springen Sie auf das nächste bzw. vorhergehende Feld. Haben Sie Ihre Werte eingetragen, dann drücken Sie die Taste **[MENU]**.

Ablauf der Konfigurierung

Nachdem Sie mit Hilfe der CCPCON-Funktion "KONFIGURIEREN CCP-Profil" das Ihr CCP-Profil ausgewählt haben, erhalten Sie das Ausgangsmenü des produktspezifischen Menüsystems.

Das Ausgangsmenü für CCP-STA1 bietet die Funktionen:

- Konfigurationsdatei (KD) erstellen oder modifizieren
- Bearbeitungsbereich auswählen

Konfigurationsdatei (KD) erstellen oder modifizieren

Sie können entweder eine bestehende Konfigurationsdatei modifizieren oder eine neue Konfigurationsdatei anlegen. Eine bestehende Konfigurationsdatei muß mit Menü erstellt worden sein. Haben Sie eine KOGS-Quelldatei mit Texteditor erstellt, können Sie keine Änderungen im Menüsystem vornehmen.

Der Name der Konfigurationsdatei ist frei wählbar.

Bearbeitungsbereich auswählen

Als Bearbeitungsbereiche gibt es bei CCP-STA1 die Bereiche Netzanschluß, Stationen oder Partnersysteme.

Die Beschreibung der Bearbeitungsbereiche der Menükonfigurierung finden Sie ab der Seite 19. Die Menü- und Hilfsbildschirme sind nicht im Handbuch beschrieben.

Konfigurierung mit KOGS

In diesem Kapitel finden Sie alle produktspezifischen Einzelheiten zur Konfigurierung von CCP-STA1 mit KOGS. Die Parameter zur Beschreibung der Konfiguration werden in der Konfigurationssprache (KOGS) in einer Textdatei, der KOGS-Source, abgelegt und durch den KOGS-Compiler in ein maschinenorientiertes Format, die Konfigurationsdatei (KD), übersetzt. Der Abschnitt ist wie folgt unterteilt:

- Syntaxbeschreibung der KOGS
- KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1
- KOGS-Makros für CCP-SDLC

Syntax-Beschreibung der KOGS

KOGS ist eine konfigurations-orientierte Generatorsprache (siehe "Generierung eines Datenkommunikationssystems"), mit der Sie ein CCP-Profil konfigurieren können. Sie beschreiben den Anschluß eines SINIX-Systems an ein Netz, indem Sie eine KOGS-Source aus system-, leitungs- und partnerspezifischen Makros ($\hat{=}$ Anweisungen) erstellen.

Konfigurieren Sie mit KOGS, so stehen Ihnen mehr Operanden zur Konfigurierung Ihres Netzanschlusses zur Verfügung als bei der menügesteuerten Konfigurierung.

Sie beginnen mit dem Funktionsaufruf 'Konfigurieren mit KOGS' (siehe "CMX-Handbuch Band 1").

Sie verzweigen in einen Texteditor, mit dem Sie Ihre KOGS-Source eingeben können.

Beim Verlassen des Editors wird (systemabhängig) aus der KOGS-Source automatisch eine Konfigurationsdatei (KD) erstellt, oder Sie müssen über die Funktion 'Kompilieren KOGS-Quelle' die Transformation anstoßen. Haben Sie dabei Operanden nicht angegeben, dann werden für diese die voreingestellten Werte berücksichtigt, soweit es sich nicht um Pflichtoperanden handelt.

Treten Fehler beim Erzeugen der KD auf, dann erhalten Sie selbsterklärende Fehlermeldungen am Bildschirm angezeigt. Korrigieren Sie daraufhin Ihre KOGS-Source.

Die Konfigurationsdatei können Sie später mit der Funktion 'ZUWEISEN CCP-Profil' und 'STARTEN/STOPPEN CCP-Profil' auf einen CC laden (siehe "CMX-Handbuch Band 1").

Format der KOGS-Quelldatei

Grundsätzlich müssen Sie bei der Erstellung der KOGS-Quelldatei folgende Richtlinien beachten:

Schreibweise

Klein- und Großschreibung wird nicht unterschieden.

Zeilenlänge

Eine Zeile der KOGS-Datei darf 71 Zeichen nicht überschreiten.

Kommentar in der KOGS-Quelldatei

Folgende Kommentarmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Kommentarzeile

Durch die Zeichen '*' (Stern) oder '#' (Lattenzaun) in der 1. Spalte kennzeichnen Sie eine Kommentarzeile.

Zeilenkommentar

Sie haben 2 Möglichkeiten einen Zeilenkommentar zu dokumentieren:

- Durch das Zeichen ';' (Strichpunkt) leiten Sie einen Zeilenkommentar ein. Alle nachfolgenden Zeichen werden in dieser Zeile überlesen. Der Zeilenkommentar darf auch zwischen den einzelnen Operanden eines Makros stehen.
- Alle Zeichenketten, die in der 1. Spalte beginnen, werden überlesen. Nach dieser Zeichenkette kann, getrennt durch ein Leerzeichen, ein Makro folgen.

Leerzeile

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Leerzeile zu dokumentieren:

- kein Zeichen (nur Zeilenende)
- Leerzeichen (Blanks)
- kein oder mehrere Leerzeichen, denen ein Zeilenkommentar folgt.

Makroaufruf und Operanden der KOGS-Quelldatei

Ein Makro besteht aus dem Makronamen und den dazugehörigen Operanden.

Makroname

Makronamen werden ab der 2. Spalte erkannt. Vor dem Makronamen steht immer mindestens ein Leerzeichen. Den Abschluß eines Makronamens (Ausnahme: XEND) bilden ein oder mehrere Leerzeichen. Zwischen zwei Makro-Aufrufen sind beliebig viele Kommentar- und Leerzeilen erlaubt. Der Makro-Aufruf selbst darf nicht durch Kommentar- und Leerzeilen unterbrochen werden. Nach jedem Makronamen (Ausnahme: XEND) muß in derselben Zeile ein Operand folgen. Andernfalls wird angenommen, daß der Makro ein Operand ist, dem kein Wert zugeordnet wird.

Operanden

Operanden sind Zeichenfolgen, die Sie in der Form <A> = angeben müssen. Dabei steht <A> für den Namen eines Schlüsselworts, das für den Makro gültig ist. gibt den jeweiligen Wert an.

Vor und nach dem Gleichheitszeichen sind beliebige Leerzeichen erlaubt. Ein Operand muß innerhalb einer Zeile definiert sein! Die einzelnen Operanden werden durch Komma getrennt. Dieses Komma muß direkt nach dem Wert des Operanden

folgen (d.h. ohne dazwischenliegender neuer Zeile oder Leerzeichen). Dem letzten Operanden eines Makros folgt kein Komma!

Die Reihenfolge der Operanden ist innerhalb eines KOGS-Makros beliebig, da jeder Operand durch seinen Namen eindeutig gekennzeichnet ist (Schlüsselwortoperand). Wird ein optionaler Operand nicht angegeben, dann wird die Voreinstellung dieses Operanden wirksam.

Hinweis zur KOGS-Quelldatei:

Eine per Menü erstellte KOGS-Quelldatei ist nicht editierbar. Möchten Sie die Datei ändern, müssen Sie sie zuerst kopieren.

Eine mit einem Texteditor erstellte KOGS-Quelldatei kann nicht im Menüsystem verändert werden.

Beispiel

```

1. Spalte
*      Beispiel-KOGS
#      2. Kommentarzeile
*      .
*      .
# (beliebig viele Kommentarzeilen)
*      .
*      XLTNG LINKADR = 3,
          :
          UEGSW   = 9600
#
*      Der Makroaufruf darf nicht durch Kommentar- oder Leerzeilen
*      unterbrochen werden
#      XSTAT STATYP = PU2.0,
          :
          XEND                ; Ende der KOGS (Zeilenkommentar)
#
# (beliebig viele Kommentar und Leerzeilen)
*      .
*      .

```

KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1

In diesem Abschnitt finden Sie die KOGS-Makros und deren Operanden, die für CCP-STA1/MSV1 gelten.

Übersicht

KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1 entsprechend der Aufrufreihenfolge angeordnet:

Makro	Bedeutung
XLTNG	Leitungsparameter definieren
XPRO	Rufnummer definieren bei automatischer Wahl nach V25bis
XKNOT	Polladresse definieren
XSTAT	Beschreibung der Kommunikationsanwendungen
XEND	Ende der KOGS

Tabelle 6 KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1

Aufrufreihenfolge

Die Eingabe der Makros muß folgendermaßen eingehalten werden:

`XLTNG XKNOT [XPRO] XSTAT ... XEND` oder

`XLTNG [XPRO] XKNOT XSTAT ... XEND`

Beschreibung der KOGS-Makros

Nachfolgend sind alle Operanden innerhalb der einzelnen Makros alphabetisch angeordnet beschrieben. Die KOGS-Makros selbst werden in ihrer Aufrufreihenfolge in der KOGS-Quelldatei aufgeführt.

XLTNG

Leitungs- und Übertragungsprozedurparameter definieren

Mit XLTNG beschreiben Sie die Leitung vom eigenen System zum Nachbarsystem.

Grundsätzliches zum Makro XLTNG

- 1. Makro in der Source
- Angabe ist Pflicht
- maximale Anzahl in der Source: 1

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XLTNG	GLEICHL		x	SYN/3, SYN/7	SYN/3
	MODTAKT		x	JA, NEIN	JA
	RUF		x	ANK, ANK/ABG, DIREKT	
	RUFWDH			0 ... 8	3
	UEGSW	x	x	1200, 2400, 4800, 9600	
	UEMODE		x	NORMIERT, TRANSPARENT	NORMIERT
	UEPROZ		x	MSV1/AKTIV, MSV1/PASSIV	MSV1/PASSIV
	UEWEG	x	x	DATEX-L[/4DR] DATEX-L/2DR FE-STAND[/4DR] FE-STAND/2DR FE-WAHL FE-WAHL/4DR	
	VUEZEIT			0 ... 127	0
	WABTZ			1 ... 255	15
WDHZAEL			0 ... 255	3	

Tabelle 7 KOGS-Makro XLTNG

GLEICHL

Geben Sie die Anzahl der SYN-Zeichen ein. Die Angabe ist abhängig von der Generierung im vorgelagerten Kommunikationsrechner.

= **SYN/3**
3 SYN-Zeichen

= **SYN/7**
7 SYN-Zeichen

MODTAKT

Geben Sie an, ob der Sendeschrittakt von außen (z.B. einem Modem) geliefert wird, oder ob der CC den Takt selbst erzeugt.

= **JA**
Der Takt wird von außen (z.B. von einem Modem) geliefert.

= **NEIN**
Das CCP-Profil erzeugt entsprechend der angegebenen Übertragungsgeschwindigkeit (siehe Leitungsparameter der Schicht 2) ein eigenes Taktsignal (= interner Takt).

RUF

Dieser Operand gibt an, wie der Aufbau der Wählverbindung verläuft.

= **ANK**
Die Leitungssteuerung auf dem CC erkennt einen ankommenden Ruf. Ein abgehender Ruf ist nur über einen manuellen Verbindungsaufbau vom Modem oder Datenfernsehgerät aus möglich.

= **ANK/ABG**
Fernsprechanschluß mit automatischer Wahl nach V.25bis. Es muß mindestens 1 XPRO-Makro vorhanden sein.

= **DIREKT**
mit UEWEG = DATEX-L/...:
Der Anschluß des DATEX-L-Netzes arbeitet mit Direktruf. Bei einem Verbindungsaufbauwunsch einer Kommunikationsanwendung wird die Verbindung zu einem fest gespeicherten Teilnehmer aufgebaut. Ein ankommender Ruf eines beliebigen Partners wird erkannt.

mit UEWEG = FE-WAHL...:
Durch Setzen des Schnittstellensignals S1 (DTR,108) wird das Modem veranlaßt, eine im Modem gespeicherte Rufnummer zu wählen (Modemwahl).

RUFWDH

Anzahl der Versuche, die physikalische Verbindung aufzubauen.

= 0..3..8

UEGSW

Gibt die gewählte Übertragungsgeschwindigkeit in bit/s an. Dieser Operand ist verpflichtend.

UEMODE

Gibt den Übertragungsmodus an.

= **NORMIERT**

Die zu übertragenden Nutzdaten auf Leitungsebene dürfen Zeichen im Wertebereich 20..7F (sedezimal), außer den Steuerzeichen 00 bis 06, 10, 16 und 1F (sedezimal), enthalten. Netzmeldungen werden in (US-)ASCII erwartet. Nur diese Übertragungsart ist bei der Einbindung in ein TRANSDATA-Netz zulässig.

= **TRANSPARENT**

Im Falle vorgenerierter Verbindungen (CONMODE=GEN) kann der zu übertragende Text auf Leitungsebene beliebige Bitfolgen enthalten.

Bei CONMODE=DYN und UEPROZ=MSV1/AKTIV darf die Kommunikationsanwendung Bei CONMODE=DYN und UEPROZ=MSV1/AKTIV darf die Kommunikationsanwendung keine Zeichenfolge senden, die als Netzmeldung interpretiert werden kann. Eine der folgenden Zeichenketten (in EBCDIC kodiert) darf also nie am Anfang eines Übertragungstextes stehen:

```
<CR><LF>CN01 PLEASE ENTER NET COMMAND  
<CR><LF>CN02 ERROR IN NET CMD  
<CR><LF>CN03 TIMEOUT; NO NET COMMAND ENTERED  
<CR><LF>CN04 CONNECTED WITH  
<FF><CR><LF>CN04 CONNECTED WITH  
<CR><LF>CN05 PLEASE START DIALOG  
<CR><LF>CN06 REJECTED  
<CR><LF>CN07 DISCONNECTED  
<CR><LF>CN08 INDICATOR ACCEPTED  
<CR><LF>CN09 TRANSMISSION LINE OR HOST INOPERABLE  
<CR><LF>CN10 PLEASE ENTER ACCESS-PASSWORD
```

Bei CONMODE=DYN und UEPROZ=MSV1/PASSIV darf die Kommunikationsanwendung keine Zeichenfolge senden, die mit ".:c" (7A 7A C3 sedezimal) beginnt.

UEPROZ

Beschreibt die Übertragungsprozedur

= MSV1/AKTIV

aktive Prozedurvariante. Das CCP-Profil übernimmt die Aufgaben einer Leitsteuerung. Diese Variante ist nur mit STATYP=NOGTYPE erlaubt.

= MSV1/PASSIV

passive Prozedurvariante. Das SINIX-System arbeitet als Folgesteuerung. Typischer Einsatzfall ist die Einbindung als Station in ein TRANSDATA-Netz.

UEWEG

Typ des Übertragungsweges

= DATEX-L/2DR

DATEX-L-Verbindung 2-Draht (Schnittstelle X.21)

Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) wird nach jedem abgeschlossenen Sendevorgang zurückgesetzt.

= DATEX-L[/4DR]

DATEX-L-Verbindung 4-Draht (Schnittstelle X.21 bis). Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) ist ständig gesetzt.

= FE-STAND[/4DR]

duplexfähige 4- oder 2-Draht-Fernsprech-Standverbindung. Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) ist ständig gesetzt.

= FE-STAND/2DR

halbduplexfähige 2-Draht-Fernsprech-Standverbindung.

Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) wird nach jedem abgeschlossenen Sendevorgang zurückgesetzt.

= FE-WAHL

Fernsprechwählnetz über halbduplexfähige Modems. Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) wird nach jedem abgeschlossenen Sendevorgang zurückgesetzt.

= FE-WAHL/4DR

Fernsprechwählnetz über duplexfähige Modems. Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) ist ständig gesetzt.

VUEZEIT

gibt an, wie groß die Datentransferpause sein muß, bevor die Leitung physikalisch abgebaut wird (gilt nur für UEWEG = DATEX-L und RUF = DIREKT), bzw. bevor die Verbindungen abgebaut werden (gilt für die anderen Wählleitungen). Bei UEWEG = DATEX-L und RUF = DIREKT ist als Voreinstellung der Wert 5, in allen anderen Fällen der Wert 0 vorgesehen.

= 0..5..127

Bei 0 findet keine Überwachung statt.

WABTZ

Zahl der möglichen WABT-Zeichen.

Die mit WABTZ angegebene Zahl bestimmt, wieviele WABT-Zeichen (Wait Before Transmit) empfangen werden können, bevor die Datenübertragung abgebrochen wird.

= 1..15..255

WDHZAEL

bestimmt die Anzahl der Wiederholungen bei erfolgloser Aufforderung und bei erfolglosem Blocktransfer.

= 0..3..255

XPRO Definition der Rufnummer

Mit XPRO geben Sie die Rufnummer an, über die Sie die möglichen Partnerrechner erreichen.

Grundsätzliches zum Makro XPRO

- Der Makro ist nur bei automatischer Fernsprechwahl (RUF=ANK/ABG in XLTNG) von Bedeutung.
- Angabe dieses Makros nach dem Makro XLTNG
- maximale Anzahl in der Source: 50
- Soll eine Verbindung zu einem Endsystem aufgebaut werden, das in der Makroliste nicht angeführt ist, dann wird die Rufnummer des 1. XPRO-Makros gewählt.

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XPRO	PRONR	x	x	0..31/0..255	
	RUFNUM	x	x	max. 20 Zeichen aus: 0 - 9	

Abbildung 8 KOGS-Makro XPRO

PRONR

Rechner- und Regionsnummer des Endsystems, in dem die Partneranwendung geladen ist. Bei Einbindung ins TRANSDATA-Netz ist das in der Regel nicht die Rechner- und Regionsnummer des vorgelagerten Kommunikationsrechners.

= **0..31/0..255**

Rechner- und Regionsnummer.

RUFNUM

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV:

Rufnummer des Endsystems, in dem die Partneranwendung geladen ist.

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV:

Bei Einbindung ins TRANSDATA-Netz die Rufnummer des vorgelagerten Kommunikationsrechners, über den das Endsystem mit der Partneranwendung erreicht werden kann. Ansonsten die Rufnummer des Endsystems, in der die Partneranwendung geladen ist.

= **0..9**

Die Rufnummer darf nur maximal 20 Zeichen lang sein.

XKNOT Definition der Polladresse

Mit XKNOT stellen Sie die Sendeaufforderungsadresse ein.

Grundsätzliches zum Makro XKNOT

- Angabe dieses Makros nach dem Makro XPRO. Falls das Makro XPRO nicht vorhanden ist, erfolgt die Angabe nach dem Makro XLTNG.
- maximale Anzahl in der Source: 1

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XKNOT	SAADRES	x	x	4040..7F7F oder 404040..7F7F7F	

Tabelle 9 KOGS-Makro XKNOT

SAADRES

Sendeaufforderungsadresse ist ein 2 oder 3 Byte langer Sedezimalwert.

= **4040..7F7F** bzw. **404040..7F7F7F**

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV gilt:

Der vorgelagerte Kommunikationsrechner pollt das CCP-Profil mit dieser Sendeaufforderungsadresse. Die Angabe muß mit dem im Kommunikationsrechner generierten Wert übereinstimmen.

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV gilt:

Mit dieser Adresse wird die Folgesteuerung des entfernten Systems gepollt.

XSTAT Beschreibung der Partnersysteme

Mit XSTAT beschreiben Sie die Kommunikationsanwendungen, die sich bei dem CCP-Profil anmelden können.

Grundsätzliches zum Makro XSTAT

- Angabe dieses Makros nach dem Makro XKNOT
- Angabe von einem XSTAT ist Pflicht
- maximale Anzahl: 32

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XSTAT	CONMODE		x	DYN oder GEN	DYN
	EAADRES	x	x	4040..7F7F oder 404040..7F7F7F	
	ESCADR	x	x	4040..7F7F	
	PARTNAM			name	
	PARTPRO			rechnernr/ regionsnr	
	STATNAM	x		name	
	STATTYP			DRS8122, DSS9750, NOGTYPE, SS8110	NOGTYPE

Tabelle 10 KOGS-Makro XSTAT

CONMODE

definiert die Verbindungseigenschaften der Anwendung

= **DYN**

Die Transportverbindungen werden dynamisch durch Austausch von Netzmeldungen aufgebaut.

= **GEN**

Die Anwendung besitzt eine vorgenerierte Verbindung zu einem Partner, d.h. es gibt kein Protokoll zum Verbindungsauf- bzw. -abbau. Die CMX-Schnittstelle bleibt davon unberührt. Ein t_conrq()-Aufruf wird lokal vom CCP-Profil mit einem T_CONCF quittiert. Eine Anwendung kann aber auch auf einen Verbindungsaufbau von außen, also auf ein T_CONIN-Ereignis, warten. T_CONIN wird vom CCP-Profil erzeugt, wenn die ersten Empfangsdaten registriert werden. Soll die Anwendung auf ein T_CONIN warten, müssen unbedingt die Operanden PARTNAM und PARTPRO angegeben werden. Diese Angaben werden vom CCP-Profil benötigt, um mit dem T_CONIN eine gültige Transportadresse übergeben zu können. Setzt die Anwendung selbst ein t_conrq() ab (wie beispielsweise die Druckeremulation), sind die Angaben PARTNAM und PARTPRO entbehrlich. Dann muß jedoch gewährleistet sein, daß zwischen t_attach() und t_conrq() keine Daten für diese Anwendung eintreffen. Solche Daten werden verworfen.

EAADRES

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV gilt:

Der Operand bezeichnet die eigene Empfangsaufforderungsadresse. Der Wert von EAADRES muß mit der Generierung im vorgelagerten Kommunikationsrechner übereinstimmen.

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV gilt:

Der Operand bezeichnet die Empfangsaufforderungsadresse der angeschlossenen Folgesteuerung.

Die Empfangsaufforderungsadresse ist ein 2 oder 3 Byte langer Sedezimalwert.

= **4040..7F7F** bzw. **404040..7F7F7F**

ESCADR

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV gilt:

Der Operand bezeichnet die eigene ESCAPE-Adresse. Der Wert von ESCADR muß mit der Generierung im vorgelagerten Kommunikationsrechner übereinstimmen.

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV gilt:

Der Operand bezeichnet die ESCAPE-Adresse der angeschlossenen Folgesteuerung.

Die ESCAPE-Adresse ist immer ein 2 Byte langer Sedezimalwert.

= **4040..7F7F**

PARTNAM

bezeichnet die Anwendung in dem System, das die Rolle der Leitsteuerung spielt.

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV gilt:

Name der Partneranwendung

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV gilt:

"Eigener Name", d.h. Name der Anwendung im lokalen SINIX-System.

Dieser Operand ist nur im Fall CONMODE=GEN erlaubt. Zusammen mit PARTNAM muß auch der Operand PARTPRO angegeben werden. Der Wert von PARTNAM muß eindeutig sein, darf sich also in anderen XSTAT-Makros nicht wiederholen.

Möglicher Zeichenvorrat:

8 Zeichen aus dem Zeichensatz

A..Z, 0..9, @, #, \$

wobei das 1. Zeichen keine Ziffer ist.

PARTPRO

Rechner- und Regionsnummer der Anwendung PARTNAM.

= **0..31/0..255**

Wird der Rechner nicht in ein TRANSDATA-Netz eingebunden, dann ist hier eine "Dummyvariable" anzugeben, z.B. 00/000.

STATNAM

bezeichnet die Anwendung in dem System, das die Rolle der Folgesteuerung spielt.

Für UEPROZ=MSV1/PASSIV gilt:

"Eigener Name", d.h. der Name der Anwendung im lokalen SINIX-System.

Für UEPROZ=MSV1/AKTIV gilt:

Name der Partneranwendung in der Folgesteuerung.

Die Angabe von STATNAM ist Pflicht.

Der Wert muß eindeutig sein, darf sich also in anderen XSTAT-Makros nicht wiederholen.

Möglicher Zeichenvorrat:

8 Zeichen aus dem Zeichensatz

A..Z, 0..9, @, #, \$

wobei das 1. Zeichen keine Ziffer ist.

STATTYP

charakterisiert Besonderheiten der lokalen Kommunikationsanwendung. Im Fall UEMODE=NORMIERT entscheidet STATTYP auch, ob ein Byte-Splitting durchgeführt wird oder nicht (siehe unten). Durch das Byte-Splitting wird gewährleistet, daß im Fall UEMODE=NORMIERT auf Anwenderebene beliebige Zeichenfolgen übertragen werden können. Im Fall UEMODE=TRANSPARENT wird nie ein Byte-Splitting durchgeführt.

= DRS8122

einzustellen für die Emulation der Druckerstation 8122. Die Verbindung ist vorgeneriert. Sie müssen also CONMODE=GEN einstellen. Eine NEABX-Migration wird durchgeführt (kein Byte-Splitting/siehe Begriffsdefinitionen S. 9).

= DSS9750

einzustellen für die Emulation der Datensichtstation 9750. Behandelt das Geräteprotokoll 810 zusammen mit NEABX-Unterstützung (kein Byte-Splitting/siehe Begriffsdefinitionen S. 9).

= NOGTYPE

für CMX-Anwendungen ohne NEABX (Byte-Splitting).

= SS8110

Anwendungen, die eine NEABX-Migration benötigen (Byte-Splitting).

XEND Ende der KOGS

Mit XEND schließen Sie jede KOGS-Quelldatei ab. Dieses Makro besitzt keine Operanden!

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XEND	-	x			

Tabelle 11 KOGS-Makro XEND

KOGS-Beispiele für CCP-STA1/MSV1

Um Sie mit den unterschiedlichen Makros und ihren Operanden für CCP-STA1/MSV1 vertraut zu machen, finden Sie in diesem Abschnitt drei KOGS-Beispiele für CCP-STA1/MSV1.

Beispiel 1

Konfigurierung einer Leitsteuerung (MSV1) mit 4 dynamischen Anwendungen. Übertragungsweg = FE-Wahl. Anschluß über Spezialmodus mit eingestellter Rufnummer im Modem (FE-Direktruf).

```
XLTNG UEPROZ = MSV1/AKTIV,  
      UEWEG = FE-WAHL/4DR,  
      RUF = DIREKT,  
      UEGSW = 2400
```

```
XKNOT SAADRES = 4040
```

```
XSTAT STATNAM = ANW01,  
      EAADRES = 4041,  
      ESCADR = 4040
```

```
XSTAT STATNAM = ANW02,  
      EAADRES = 4241,  
      ESCADR = 4240
```

```
XSTAT STATNAM = ANW03,  
      EAADRES = 4441,  
      ESCADR = 4440
```

```
XSTAT STATNAM = ANW04,  
      EAADRES = 4641,  
      ESCADR = 4640
```

```
XEND
```

Beispiel 2

Konfigurierung einer Folgesteuerung über FE-Standleitung mit zwei generierten und mit zwei dynamischen Anwendungen.

```
XL TNG UEPROZ = MSV1/PASSIV,  
      UEWEG = FE-STAND/4DR,  
      UEGSW = 9600
```

```
XKNOT SAADRES = 4040
```

```
XSTAT STATNAM = ANW01,  
      CONMODE = GEN,  
      EAADRES = 4041,  
      ESCADR = 4040
```

```
XSTAT STATNAM = ANW02,  
      CONMODE = GEN,  
      EAADRES = 4241,  
      ESCADR = 4240
```

```
XSTAT STATNAM = ANW03,  
      EAADRES = 4441,  
      ESCADR = 4440
```

```
XSTAT STATNAM = ANW04,  
      EAADRES = 4641,  
      ESCADR = 4640
```

```
XEND
```

Beispiel 3

Konfigurierung einer Folgesteuerung über FE-Wahlnetz (automatische Wahl) mit 4 dynamischen Anwendungen.

Prozessornummer = 3

Regionsnummer = 123

Rufnummer = 6240

```
XLTNG UEPROZ = MSV1/PASSIV,  
      UEWEG = FE-WAHL/4DR,  
      RUF = ANK/ABG,  
      UEGSW = 2400
```

```
XKNOT SAADRES = 4040
```

```
XPRO PRONR = 3/123,  
     RUFNUM = 6240
```

```
XSTAT STATNAM = ANW01,  
      EAADRES = 4041,  
      ESCADR = 4040
```

```
XSTAT STATNAM = ANW02,  
      EAADRES = 4241,  
      ESCADR = 4240
```

```
XSTAT STATNAM = ANW03,  
      EAADRES = 4441,  
      ESCADR = 4440
```

```
XSTAT STATNAM = ANW04,  
      EAADRES = 4641,  
      ESCADR = 4640
```

```
XEND
```

KOGS-Makros für CCP-SDLC

In diesem Abschnitt finden Sie die KOGS-Makros und deren Operanden, die für CCP-SDLC gelten.

Übersicht

KOGS-Makros für CCP-SDLC entsprechend der Aufrufreihenfolge angeordnet:

Makro	Bedeutung
XLTNG	Leistungsparameter definieren
XSTAT	Beschreibung der Kommunikationsanwendung
XEND	Ende der KOGS

Tabelle 12 KOGS-Makros für CCP-SDLC

Aufrufreihenfolge

Die Eingabe der Makros muß folgendermaßen eingehalten werden:

```
XLTNG XSTAT XEND
```

Beschreibung der KOGS-Makros SDLC

Nachfolgend sind alle Operanden innerhalb der einzelnen Makros alphabetisch angeordnet beschrieben. Die KOGS-Makros selbst werden in ihrer Aufrufreihenfolge in der KOGS-Quelldatei aufgeführt.

XLTNG**Definition der Leitungs- und Übertragungsprozedurparameter**

Mit XLTNG beschreiben Sie die Leitung vom eigenen System zum Nachbarsystem.

Grundsätzliches zum Makro XLTNG

- 1. Makro in der Source
- Angabe ist Pflicht
- maximale Anzahl in einer Source: 1

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung	
XLTNG	LIDENT		X	00000000 bis FFFFFFFF	00000000	
	MAXIFL		X	265..1033	265	
	MODTAKT		X	JA oder NEIN	JA	
	NRZI		X	JA oder NEIN	JA	
	POLLPAU			0 (keine Pause) 100..3600	500	
	PRTIM2			100..3000	1000	
	PRTIMER			3000..60000	3000	
	RCB			0..65535	0	
	RUF			MANUELL, AUTO		
	TPAUSE			JA oder NEIN	NEIN	
	UEGSW			X	1200..64000	9600
	UEKONF			X	MP, PZP	PZP
	UEUNB			X	PRI/DX, PRI/HX SEC/DX, SEC/HX	SEC/HX
	UEWEG			X	FE-STAND/2DR FE-STAND/4DR FE-WAHL/2DR FE-WAHL/4DR	FE-STAND/4DR


Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XLTNG	V24DEF		X	STD	3
	WDHZAEL			0..255	
	X21DEF		X	DBP	

Tabelle 13 KOGS-Makro XLTNG

LIDENT

Bezeichnet die Bytes 2-5 des "XID-String". Eine Zeichenfolge, die beim Anschluß über Wählleitung oder beim Anschluß als Knoten vom Typ T2.1 zwischen dem SINIX-System und dem Partnersystem zur Identifikation bzw. zum Aushandeln der Stationsrolle ausgetauscht wird. Mit LIDENT wird eine produktspezifische Blocknummer und eine Identifikationsnummer in hexadezimaler Form angegeben.

Aufbau:



ID-Block und ID-Nummer müssen bei Wählleitungen mit der Partnergenerierung übereinstimmen.

= 00000000..FFFFFFF

MAXIFL

Gibt die maximale I-Frame-Länge an

= 265..1033

MODTAKT

gibt an, ob der Sendeschrittakt von außen (z.B. einem Modem) geliefert wird, oder ob der CC den Takt selbst erzeugt.

= JA

Der Takt wird von außen (z.B. von einem Modem) geliefert.

= NEIN

Das CCP-Profil erzeugt entsprechend der angegebenen Übertragungsgeschwindigkeit (siehe Leitungsparameter der Schicht 2) ein eigenes Taktsignal (= interner Takt). Diese Angabe ist bei X21DEF=DBP nicht zulässig.

NRZI

beschreibt Charakteristika der (elektrischen) Signale auf der Leitung.

= JA
 "Non Return to Zero Inverted"

= **NEIN**
 "Non Return to Zero"

POLLPAU

gibt die Pause zwischen zwei Pollzyklen in Millisekunden an. Dieser Operand ist nur für UEUNB = PRI/... von Bedeutung und wird ansonsten ignoriert.

= **0**
 keine Pollpause

= **100..500..3600**

PRTIM2

Gibt die Überwachungszeit der SDLC-Prozedur beim Verbindungsaufbau in Millisekunden an. Der Operand ist nur bei UEUNB = PRI/... von Bedeutung und wird ansonsten ignoriert. Das CCP-Profil wertet die Angaben nur in Einheiten von 100 ms aus.

= **100..1000..3000**

PRTIMER

Geben Sie die Prozedurüberwachungszeit (in Millisekunden) an. Diese Angabe muß so groß sein, daß der größtmögliche Block viermal (einfach) übertragen werden kann. Wenn die Angabe fehlt, wird PRTIMER automatisch nach folgender Formel angepaßt:

$PRTIMER = \max(3000, (\max.Framelänge * 24000) / UEGSW).$

= **100..3000..65000**

RCB

Gibt den "Busy-Zähler" zur Flußsteuerung an. Sperrt sich das Partnersystem "RCB"-mal mit "Receive Not Ready" gegen den Empfang eines Datenblocks, so wird die Verbindung gelöst. Die Angabe ist nur für UEUNB = PRI/... von Bedeutung.

= **##hU0**
Das Partnersystem kann beliebig lange den Empfang blockieren.

= **1..65535**
 Das Partnersystem darf n-mal "Receive Not ready" senden.

RUF

Die Angabe dieses Operanden ist bei einer Wählleitung (UEWEG=FE-WAHL/xDR) Pflicht und nur in diesem Fall auch sinnvoll. Zudem muß eine V.24-Standleitung und eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung bestehen, d.h. es müssen die Operanden V24DEF=STD und UEKONF=PZP angegeben werden.

= MANUELL

Manuelle WAHL per Datentelefon. Der gesamte Vorgang - von der Eingabe des Verbindungswunsches bis zum tatsächlichen Verbindungsaufbau - muß innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein, andernfalls wird der Verbindungswunsch abgelehnt.

= AUTO

Das CCP-Profil erkennt einen ankommenden Ruf, baut die Verbindung auf und überwacht die aufgebaute Verbindung. Bei Angabe von AUTO ist die Rufnummer (XSTAT RUFNUM) notwendig, bei anstehenden Ausgaben wird eine Verbindung aufgebaut.

TPAUSE

Gibt an, ob zwischen 2 Frames eine Pause von ca. 20 Flags eingehalten werden soll.

= JA**= NEIN****UEGSW**

Gibt die gewählte Übertragungsgeschwindigkeit in bit/s an. Die Übertragungsgeschwindigkeit muß mit der Einstellung des Modems bzw. des Datenfernsehgeräts übereinstimmen. Die Angabe dieses Operanden ist bei MODTAKT=JA Pflicht.

= 1200..9600..64000

Größere Übertragungsgeschwindigkeiten als 19200 sind nur über einen X.21-Anschluß (X21DEF=DBP) möglich.

UEKONF

Beschreibt die Übertragungskonfiguration

= PZP

Punkt-zu-Punkt-Verbindung

= MP

Mehrpunktverbindung. Diese Angabe ist nur im Fall UEWEG=FE-STAND/2DR in Verbindung mit XSTAT STATYP=PU2.0 oder XSTAT STATYP=T2.1-SEC zulässig.

UEUNB

Gibt die SDLC-Prozedurvariante an.

= PRI/HX

Leitsteuerung im logischen Halbduplexbetrieb.

= PRI/DX

Leitsteuerung im logischen Vollduplexbetrieb. Diese Variante ist nur mit "VOLLDUPLEX" (siehe Art der Leitung) erlaubt.

= SEC/HX

Folgesteuerung im logischen Halbduplexbetrieb.

= SEC/DX

Folgesteuerung im logischen Vollduplexbetrieb. Diese Variante ist nur mit "VOLLDUPLEX" (siehe Art der Leitung) erlaubt. Gibt die SDLC-Prozedurvariante an.

UEWEG

Definiert den Übertragungsweg.

= FE-STAND/4DR

duplexfähige Fernsprech-Standverbindung.

Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) ist dauernd gesetzt.

= FE-STAND/2DR

halbduplexfähige Fernsprech-Standverbindung.

Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) wird nach jedem abgeschlossenen Sendevorgang zurückgesetzt.

Diese Einstellung ist bei Mehrpunktleitungen Pflicht.

= FE-WAHL/4DR

Fernsprechwählnetz über duplexfähige Modems.

Das Schnittstellensignal S2 (RTS, 105) ist dauernd gesetzt.

= FE-WAHL/2DR

Fernsprechwählnetz über halbduplexfähige Modems.

Das Schnittstellensignal S2 (RTS,105) wird nach jedem abgeschlossenen Sendevorgang zurückgesetzt.

V24DEF

Auswahl der physikalischen Schnittstelle. Gibt an, ob CCP-SDLC über einen V.24-Anschluß betrieben werden soll. Die Angabe dieses Operanden ist Pflicht, wenn nicht der Operand X21DEF = DBP angegeben wurde.

= STD

V.24-Standleitung nach Richtlinien der Deutschen Bundespost.

WDHZAEL

Bestimmt die Anzahl der Wiederholungen bei erfolglosem "Polling" und nach erfolglosem Blocktransfer. Dieser Operand ist nur bei "PRI" (siehe Steuerungsart) von Bedeutung.

= **0**

keine Wiederholung

= **1..3..255**

X21DEF

Auswahl der physikalischen Schnittstelle. Gibt an, ob CCP-SDLC über einen X.21-Anschluß betrieben werden soll. Die Angabe ist nur zusammen mit UEWEG=FE-STAND/xDR zulässig. Die Angabe dieses Operanden ist Pflicht, wenn nicht der Operand V24DEF=STD angegeben wurde.

= **DBP**

X.21-Standleitung nach Richtlinien der Deutschen Bundespost.

XSTAT**Beschreibung der Kommunikationsanwendung im lokalen System****Grundsätzliches zum Makro XSTAT**

- Angabe dieses Makros nach dem Makro XLTNG
- Angabe ist Pflicht
- maximale Anzahl in einer Source: 1

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XSTAT	LINKADR	X	X	00..FE	
	RUFNUM		X	max. 20 Wahlzeichen (vom Netz- betreiber vor- gegeben)	
	STATNAM			1 - 8 Zeichen aus: 0-9, A-Z, , #, \$	SDLC
	STATTYP		X	PU2.0 T2.1-NEG T2.1-PRI T2.1-SEC	PU2.0
	STIDENT		X	00000000 bis FFFFFFFF	00000000

Tabelle 14 KOGS-Makro XSTAT

LINKADR

definiert die dezimale Linkadresse der Folgesteuerung. Ist die konfigurierte Station Folgesteuerung für diese Verbindung (siehe Stationstyp), dann wird diese Adresse als lokale Stationsadresse benutzt. Ist die konfigurierte Station Leitsteuerung (siehe Stationstyp), dann ist die hier angegebene Link-Adresse die Adresse der Partnerstation. Den Wert der Link-Adresse bekommen Sie vom Netzverwalter.

= 00..FE

RUFNUM

Die Angabe darf nur und muß bei Wählleitungen und automatischem Ruf (XLTNG RUF=AUTO) erfolgen. Alle Rufnummern müssen unterschiedlich sein.

Mögliche Eingabewerte:

Maximal 20 Wählzeichen wie vom Netzbetreiber vorgegeben. Enthält die Rufnummer Sonderzeichen, so müssen Sie die Rufnummer in Hochkomma ' (z.B.: '89,3/3') einschließen.

STATNAM

bezeichnet die Anwendung im lokalen SINIX-System (LOKALER NAME im TS-Directory).

= SDLC

= *name*

1 - 8 Zeichen aus dem Zeichensatz

A..Z, 0..9, @, #, \$, wobei das 1. Zeichen keine Ziffer sein darf.

STATTYP

Dieser Operand beschreibt den Knotentyp (PU2.0/T2.1), den das SINIX-System innerhalb des SNA-Netzes repräsentiert und die lokale Stationsrolle der SDLC-Prozedur. Den Knotentyp und die Stationsrolle erfahren Sie vom Netzverwalter.

= **PU2.0**

"Physical Unit" vom Typ 2.0. Die Stationsrolle ist immer Folgesteuerung. Nur zulässig mit "SEC" (siehe Steuerungsart).

= **T2.1-NEG**

"Physical Unit" vom Typ 2.1. Die Stationsrolle (Leit-/Folgesteuerung) wird beim Verbindungsaufbau ausgehandelt. Nur zulässig mit "PRI" (siehe Steuerungsart) und "PZP" (siehe Übertragungskonfiguration).

= **T2.1-PRI**

"Physical Unit" vom Typ 2.1. Die Stationsrolle ist Leitsteuerung. Nur zulässig mit "PRI" (siehe Steuerungsart) und "PZP" (siehe Übertragungskonfiguration).


= **T2.1-SEC**

"Physical Unit" vom Typ 2.1. Die Stationsrolle ist Folgesteuerung. Nur zulässig mit "SEC" (siehe Steuerungsart).

STIDENT

bezeichnet die Bytes 2-5 des "XID-String". Eine Zeichenfolge, die beim Anschluß über Wählleitung oder beim Anschluß als Knoten vom Typ T2.1 zwischen dem SINIX-System und dem Partnersystem zur Identifikation bzw. zum Aushandeln der Stationsrolle ausgetauscht wird. Mit LIDENT wird eine produktspezifische Blocknummer und eine Identifikationsnummer in hexadezimaler Form angegeben.

Aufbau:



ID-Block und ID-Nummer müssen bei Wählleitungen mit der Partnergenerierung übereinstimmen.

= 00000000..FFFFFFF

XEND Ende der KOGS

Mit XEND schließen Sie jede KOGS-Source ab. Dieses Makro besitzt keine Operanden!

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XEND	-	X			

Tabelle 15 KOGS-Makro XEND

KOGS-Beispiele für CCP-SDLC

Um Sie mit den unterschiedlichen Makros und ihren Operanden für CCP-SDLC vertraut zu machen, finden Sie in diesem Abschnitt acht KOGS-Beispiele für CCP-SDLC.

Beispiel 1: Standleitung (Punkt-zu-Punkt) mit V.24-Schnittstelle.

```
XLTNG UEGSW      = 9600,  
      UEUNB      = SEC/HX,  
      V24DEF     = STD  
  
XSTAT STATTYP   = PU2.0,  
      LINKADR    = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 2: Standleitung (Mehrpunkt) mit V.24-Schnittstelle.

```
XLTNG UEGSW      = 9600,  
      NRZI       = NEIN,  
      UEUNB      = SEC/HX,  
      UEKONF     = MP,  
      UEWEG      = FE-STAND/2DR, ;im Fall UEKONF = MP erforderlich!  
      V24DEF     = STD  
  
XSTAT STATTYP   = PU2.0,  
      LINKADR    = C7  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 3: Standleitung (Punkt-zu-Punkt) mit X.21-Schnittstelle.

```
XLTNG UEGSW      = 64000,  
      UEUNB      = SEC/HX,  
      MAXIFL     = 1033,  
      X21DEF     = DBP  
  
XSTAT STATTYP   = PU2.0,  
      LINKADR    = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 4: Wählleitung (manuelle Wahl) mit V.24-Schnittstelle.

```
XL TNG  UEGSW    = 2400,  
        UEUNB    = SEC/HX,  
        UEWEG    = FE-WAHL/2DR,  
        RUF      = MANUELL,  
        V24DEF   = STD  
  
XSTAT  STATTYP  = PU2.0,  
        STIDENT  = 01234567,  
        LINKADR  = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 5: Wählleitung (automatische Wahl) mit V.24-Schnittstelle.

```
XL TNG  UEGSW    = 2400,  
        UEUNB    = SEC/HX,  
        UEWEG    = FE-WAHL/2DR,  
        RUF      = AUTO,  
        V24DEF   = STD  
  
XSTAT  STATTYP  = PU2.0,  
        STIDENT  = 01234567,  
        RUFNUM   = ";123456789=987654321",  
        LINKADR  = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 6: Standleitung (Punkt-zu-Punkt) mit V.24-Schnittstelle.

```
XL TNG  UEGSW    = 19200,  
        UEUNB    = SEC/DX,  
        LIDENT   = ABCDEF00,  
        V24DEF   = STD  
  
XSTAT  STATTYP  = T2.1-SEC,  
        STIDENT  = ABCDEFFF,  
        LINKADR  = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 7: Standleitung (Punkt-zu-Punkt) mit V.24-Schnittstelle.

```
XLTNG  UEGSW   = 19200,  
        UEUNB   = PRI/DX,  
        LIDENT  = ABCDEFFF,  
        V24DEF  = STD  
  
XSTAT  STATTYP = T2.1-PRI,  
        STIDENT = ABCDEF00,  
        LINKADR = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Beispiel 8: Standleitung (Punkt-zu-Punkt) mit X.21-Schnittstelle.

```
XLTNG  UEGSW   = 64000,  
        UEUNB   = PRI/HX,  
        LIDENT  = ABCDEF00,  
        X21DEF  = DBP  
  
XSTAT  STATTYP = T2.1-NEG,  
        STIDENT = ABCDEFFF,  
        LINKADR = C1  
  
XEND                                     ;Ende der KOGS-Liste
```

Konfigurieren in Nachbarsystemen

Ihr Rechner muß im TRANSDATA-Netz auch dem nächsten Kommunikationsrechner, also dem Nachbarsystem bekannt gegeben werden, d.h. er muß als Kommunikationsrechner konfiguriert werden. Im folgenden sind Auszüge von Beispielgenerierungen (PDN V9.0 bzw. V10.0) für den Anschluß über MSV1 aufgeführt.

Generierung für MSV1-Anschluß (PDN V9.0)

```
*****  
* MSV1-ANSCHLUSS *  
*****
```

```
      XLTNG UEWEG=FE-STAND,  
          UEGSW=9600,  
          LPUFTYP=96512,  
          LPUFADR=30,  
          ESW=40,ASW=40,  
          MODTAKT=NEIN,  
          EASS=0,  
          GLEICHL=SYN/3,  
          UEPROZ=MSV1/GEMISCHT
```

```
      XKNOT KNOTTYP=KMS,  
          KNOTNAM=M1PC,  
          STATNUM=201,  
          SAADRES=4040
```

```
*****  
* EM9750 (als Beispiel fuer eine Datensichtstationsemulation) *  
*****
```

```
      XSTAT STATTYP=DSS-9750,  
          STATNAM=M1EM1,  
          STATNUM=210,  
          ESCADR=6040,  
          EAADRES=6041,  
          CONMODE=DYN,  
          DEXP=(NEABT),  
          PARTNAM=$DIALOG,  
          PARTPRO=21/255,  
          ACBER=0,  
          PREDIAL=JA,  
          AKTIV=JA
```

```
*****
* EM8122      (als Beispiel fuer eine Druckeremulation)      *
*****
```

```
  XSTAT  STATTYP=DRS-8122,
         STATNAM=M1DRS1,
         STATNUM=211,
         ESCADR=6050,
         EAADRES=6051,
         CONMODE=DYN,
         DEXP=STANDARD,
         DIALOG=NEIN,
         PREDIAL=NEIN,
         AKTIV=JA
```

```
*****
* CMX      (als Beispiel fuer Filetransfer und programmierte CMX-Anwendungen) *
*****
```

```
  XSTAT  STATTYP=TYP11,
         STATNAM=M1CMX1,
         OPCH=CMXA,
         STATNUM=251,
         ESCADR=7840,
         EAADRES=7841,
         CONMODE=DYN,
         DEXP=USER5,
         STAS=(USER6,USER7),
         PREDIAL=JA,
         AKTIV=JA
```

```
*****
* Stationscharakteristik fuer CMX-Anwendung                    *
*****
```

```
  XOPCH  OPCH=CMXA
```

```
*****
* Stationsservices                                            *
*****
```

```
  XSERV  INSEQ=(YMPCX1,YMPCX2),
         OUTSEQ=(YMPCX1),
         SERVNAM=USER5
  XSERV  INSEQ=(YMPCX1,YMPCX3),
         OUTSEQ=(YMPCX1),
         SERVNAM=USER6

  XSERV  INSEQ=(YMPCX),
         SERVNAM=USER7
```

Generierung für MSV1-Anschluß (PDN V10.0)

```
*****
* MSV1-ANSCHLUSS
*****
```

```
XL TNG UEWEG=FE-STAND,
      UEGSW=9600,
      LPUFTYP=96512,
      LPUFADR=30,
      ESW=40, ASW=40,
      MODTAKT=NEIN,
      EASS=0,
      GLEICHL=SYN/3,
      UEPROZ=MSV1/GEMISCHT
```

```
XKNOT KNOTTYP=KMS,
      KNOTNAM=M1PC,
      STATNUM=201,
      SAADRES=4040
```

```
*****
* EM9750      (als Beispiel fuer eine Datensichtstationsemulation)
*****
```

```
XSTAT STATTYP=PC-9750,
      STATNAM=M1EM1,
      STATNUM=210,
      ESCADR=6040,
      EAADRES=6041,
      CONMODE=DYN,
      DEXP=STANDARD,
      STAS=MULTIKOS,
      PARTNAM=$DIALOG,
      PARTPRO=21/255,
      ACBER=0,
      PREDIAL=JA,
      AKTIV=JA
```



```
*****  
* EM8122      (als Beispiel fuer eine Druckeremulation)      *  
*****
```

```
      XSTAT  STATTYP=PC-8122,  
            STATNAM=MIDRS1,  
            STATNUM=211,  
            ESCADR=6050,  
            EAADRES=6051,  
            CONMODE=DYN,  
            DEXP=STANDARD,  
            STAS=MULTIKOS,  
            PREDIAL=NEIN,  
            AKTIV=JA
```

```
*****  
* CMX        (als Beispiel fuer Filetransfer und programmierte CMX-Anwendungen) *  
*****
```

```
      XSTAT  STATTYP=PC-CMX,  
            STATNAM=M1CMX1,  
            STATNUM=251,  
            ESCADR=7840,  
            EAADRES=7841,  
            CONMODE=DYN,  
            DEXP=STANDARD,  
            STAS=CMX,  
            PREDIAL=JA,  
            AKTIV=JA
```

Allgemeine Generierungshinweise

Bei der Generierung eines SINIX-Rechners beachten Sie folgende allgemeine Hinweise:

- Die Namen der CMX-Stationen und USER-Services sind frei wählbar. Der Parameter OPCH ist anzugeben. Der OPCH-Name muß CMXA lauten.
- Bei PDN V10.0 entfällt dieser Parameter.
- Für CMX-Stationen ist der Stationservice USER6 (für Lokalverbindungen) bzw. das Benutzerdienstprotokoll USER5 (für Netzverbindungen) generiert. Diese sorgen für die Nachrichtenbehandlung. Beim Aufbau einer Netzverbindung wird das (generierte) Benutzerdienstprotokoll USER5 automatisch eingestellt. Dagegen muß beim Aufbau einer Lokalverbindung mit einer APS-Anwendung letztere mit

```
YOPNCON OPTCD=(ACCEPT/ACQUIRE),BSERV=USER6
```

selbst für die erforderliche Einstellung des Stationservices USER6 sorgen

- Der Stationservice USER7 ermöglicht Transportverbindungen zwischen SINIX-Rechnern, die am selben Kommunikationsrechner angeschlossen sind.
- Die Stationservicebausteine YMPCX* haben folgende Funktionen:

YMPCX ermöglicht die Kopplung zweier SINIX-Rechner am selben Anschlußrechner

YMPCX1 macht die Nachrichtenbehandlung (Byte-Splitting, Umcodierung),

YMPCX2 entfernt ID-Zeichen aus der Eingabe,

YMPCX3 realisiert die Schnittstellen eines Stationservice zu CAM (Kommunikationszugriffsmethode im PDN)

Bei PDN V10.0 werden diese Stationservicebausteine vom Generator automatisch abgesetzt.

Diagnose und Wartung bei MSV1 und SDLC

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie CCP-STA1 administrieren können und zwar in folgenden Abschnitten:

- Kommandoübersicht nach Aufgabengebieten
- Kommandoeingabe
- Kommandobeschreibung (alphabetisch)
- Trace-Bedienung und Diagnosedateien

Kommandoübersicht nach Aufgabengebieten

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Administrationskommados, die folgenden Aufgabengebieten zugeordnet sind:

- Änderung der Konfigurierung
- Tracelistenbehandlung
- Information
- Hilfsfunktionen

Aufgaben- gebiet	Kommando	Kurzbeschreibung
Änderung der Konfigurierung	ach	Leitung aktivieren
	assign	CCP-Profil für einen CC auswählen
	dah	Leitung deaktivieren
	exchange	Konfigurationsdatei austauschen
	load	CC-Profil laden
	stop	CCP-Profil deaktivieren mit Reset
	wim	In den CC-Speicher schreiben
Tracelisten- behandlung	dump	CC-Speicher dumpten
	format	Tracelisten oder Dump aufbereiten
	sof	Tracepunkte ausschalten
	son	Tracepunkte einschalten
	tof	Tracelisten-Transfer ausschalten
	ton	Tracelisten-Transfer einschalten

Aufgaben- gebiet	Kommando	Kurzbeschreibung
Information	info	CC-Status-Informationen abfragen
	ista	Aktive Leitungen auflisten
	rfm	Aus dem CC-Speicher lesen
Hilfsfunktionen	cmdfile	Kommandodatei ausführen
	:	Administrierten CC wechseln
	?	Kommandos des Diagnosemodus auflisten
	!	shell-Kommando ausführen
	#	Kommandodatei kommentieren

Tabelle 16 Kommandoübersicht nach Aufgabengebieten

Kommandoingabe

Sie haben bereits folgende Arbeitsschritte durchgeführt (siehe "CMX-Handbuch Bd. 1"):

- Aufruf der Funktion "DIAGNOSE/WARTUNG für CCP-Profil"
- Auswahl des CC, den Sie administrieren wollen

Sie gelangen in den Diagnosemodus. Diesen Modus erkennen Sie am ausgegebenen Bedienerführungszeichen, das die CC-Identifikation des administrierten CC, zum Beispiel **W1***, widerspiegelt.

Im Diagnosemodus können Sie alle Administrationskommandos, die ab Seite 72 in diesem Handbuch beschrieben sind, eingeben. Bei Kommandos, die auf eine Antwort vom CCP-Profil warten, wird das Eintreffen der Antwort zeitüberwacht. Trifft die Antwort nicht rechtzeitig ein, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Mit der Taste **[End]** beenden Sie den Diagnosemodus und kehren zum aufrufenden Bildschirm zurück.

Kommandoaufbau

Jedes Administrationskommando hat folgenden Aufbau:

Name des Kommandos	Operanden
kommando	[-bcc] [...]

kommando

Die möglichen Administrationskommandos finden Sie ab Seite 72 dieses Handbuchs.

Operanden

Die Operanden müssen durch einen Schalter, bestehend aus Bindestrich und Kennbuchstabe eingeleitet werden.

Die Reihenfolge der Operanden ist beliebig. Operanden können sowohl in Klein- als auch Großbuchstaben angegeben werden.

-bcc

Kennung des ausgewählten CC
 cc Kennung **W1**, **W2**, .. oder **W6** des CC.

-bcc nicht angegeben:

Es ist der CC voreingestellt, den Sie bei Aufruf des Diagnosemodus ausgewählt haben.

[...]

Weitere Operanden sind unter dem zugehörigen Kommando beschrieben. Operanden können Sie sowohl in Klein- als auch in Großbuchstaben eingeben.

Beispiel für ein Administrationskommando

Wollen Sie den zu administrierenden CC wechseln, dann stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

- Kommando ':' (Doppelpunkt)

Beispiel

Sie administrieren den CC **W1** und wollen auf den CC **W3** wechseln.

```
W1* : -bw3 
```

```
W3*
```

- Kommando mit der Kennung des gewünschten CC
Geben Sie das Kommando mit **-bcc** ein.

Beispiel

Sie administrieren den CC **W2** und wollen Informationen über den CC **W3** abfragen.

```
W2* info -bw3 
```

```
W3*
```


Kommandobeschreibung

Nachfolgend finden Sie alle Administrationskommandos in alphabetischer Reihenfolge beschrieben. Die Hilfsfunktionen sind am Ende zusammengefaßt.

ach **Leitung aktivieren**

Mit **ach** aktivieren Sie die generierte Leitung (Schicht 2).

ach[_-bcc]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

assign CCP-Profil für einen CC auswählen

Mit **assign** weisen Sie ein CCP-Profil einem CC zu. Beim nächsten Hochfahren bzw. Starten des CC wird das zugewiesene CCP-Profil auf dem CC wirksam.

```
assign[-bcc]-ccp
```

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-ccp

Name des CCP-Profiles, das dem CC zugewiesen werden soll.

ccp kann sein:

[CCP-]STA1/MSV1

CCP-Profil für die Stationskopplung MSV1

[CCP-]SDLC

CCP-Profil für die Stationskopplung SDLC

-

Sie löschen eine bestehende Zuweisung.

Beispiel

Sie administrieren den CC **W1**. Sie wollen **CCP-STA1/MSV1** dem CC **W2** zuweisen.

```
W1* assign -bW2 -cCCP-STA1/MSV1 
```

```
W2*
```

oder

```
W1* : -bW2 
```

```
W2* assign -cCCP-STA1/MSV1 
```

```
W2*
```

cmdfile Kommandodatei ausführen

Mit **cmdfile** können Sie eine Kommandodatei ausführen.

cmdfile [*-bcc*] [*-pfad*]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-pfad

Angabe der Kommandodatei.

pfad

Pfadname der Kommandodatei

Der Pfadname darf maximal 50 Zeichen lang sein.

Beispiel

Eine Kommandoabfolge könnte folgende Kommandos beinhalten:

```
#__Listentransfer der TT-Traceliste einschalten:  
ton -tTT  
#__Voreingestellte Tracepunkte der TT-Traceliste einschalten:  
son -tTT
```

dah **Leitung deaktivieren**

Mit **dah** deaktivieren Sie die generierte Leitung (Schicht 2).

dah[*-bcc*]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

dump CC-Speicher dumpen

Mit **dump** dumpen Sie den CC-Speicher in eine Datei. Diese Datei können Sie mit dem Kommando **format** aufbereiten.

```
dump[_bcc][_datei]
```

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-*datei*

Angabe Datei, in welche der angeforderte Dump geschrieben werden soll. Die Datei wird im Dateiverzeichnis /usr/tmp angelegt. Falls die Datei vorhanden ist, wird sie überschrieben.

datei

Dateiname.

Der Dateiname darf maximal 8 Zeichen lang sein. Systemintern wird an den Namen die Endung **.bin** gehängt.

-*datei* nicht angegeben:

Die Datei erhält den voreingestellten Dateinamen der Form *cc*_DU.**bin**, zum Beispiel **W2_DU.bin** für einen Dump vom CC **W2**.

exchange Konfigurationsdatei austauschen

Mit dem Kommando **exchange** können Sie die Konfigurationsdatei (KD) für ein CCP-Profil austauschen.

exchange[_-bcc]_-cccp_-kkd

-bcc

Angabe der Kennung des CC, für welchen Sie eine KD für ein CCP-Profil austauschen wollen.

-cccp

Name des CCP-Profiles, das dem CC zugewiesen werden soll.

ccp

[CCP-]STA1/MSV1

Profil für die Stationskopplung MSV1

[CCP-]SDLC

Profil für die Stationskopplung SDLC

-kkd

Name der Konfigurationsdatei (KD), die dem CCP-Profil zugeordnet werden soll.

kd

Name der KD.

Der Dateiname darf maximal 10 Zeichen lang sein.

Systemintern wird an den Namen die Endung **.ccp** angehängt.

format Tracelisten und Dumps aufbereiten

Mit **format** können Sie sowohl Tracelisten als auch Dumps aus einer Datei aufbereiten.

Tracelistenaufbereitung

Sie müssen die Tracelisten vor Aufruf des Kommandos **format** vom CCP-Profil in eine Datei übertragen (siehe Kommandos **ton/tof**).

Dumpaufbereitung

Dumpen Sie zuerst den CC-Speicher in eine Datei (siehe Kommando **dump**).

```
format[-bcc][-cccp][-trlist][-fdatei1][-gdatei2]
```

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-cccp

Name des CCP-Profiles, das dem CC zugewiesen werden soll.

ccp

[CCP-]STA1/MSV1

Profil für die Stationskopplung MSV1

[CCP-]SDLC

Profil für die Stationskopplung SDLC

-trlist

Auswahl der Tracelisten oder des Dumps.

Geben Sie für *trlist* die Kennungen (siehe Tabelle) der gewünschten Traceliste oder die Kennung des Dumps an.

Tracegruppe	Kennung	Traceliste / Bedeutung
Tracelisten des CCP- Profils	TT	TRLIST in Schicht 4
	IP	PORTLIST in Schicht 3a
	LI	LLSIFACE in Schicht 2
	LP	LLSPRODA in Schicht 2
	SN	ILNKLIST in Schicht 2
	LM	LM2LIST in Schicht 2
	LN	LACCP in Schicht 2
	AL	ADMLIST vom LMDE
	HP	HPLIST vom HOSTPORT
	ER	Fehlermeldedefeldliste
	SL	Chronologische Sortierung aller bereits aufbereiteten Traceeinträge (nur bei Verwendung von Standard-Dateinamen)
	Dump	DU

Tabelle 17 Tracelisten des CCP-Profils

Wollen Sie mehrere Tracelisten angeben, dann schließen Sie die entsprechenden Angaben in Hochkommata " " ein.

-datei

Name der Datei, die eine aufzubereitende Traceliste bzw. den Dump enthält. Bei Eingabe von **-datei** dürfen Sie im Operand **-trlist** nur eine Kennung angeben. Für *datei* geben Sie den Namen der Datei an, in die die Traceliste bzw. der Dump geschrieben worden ist (siehe Operand *datei* innerhalb des Kommandos **dump**, bzw. *cc_file* bei **ton**).

-datei nicht angegeben:

Folgende Dateien sind voreingestellt.

Listen	Voreingestellte Dateien
Tracelisten	<i>cc_trlist_0.bin</i>
Dumplisten	<i>cc_DU.bin</i>

Tabelle 18 Voreingestellte Dateien für Dump- und Tracelisten

Alle Dateien werden im Verzeichnis */usr/tmp* angelegt. Wird zur Aufbereitung von layerspezifischen Tracelisten ein Dateiname angegeben, so muß dieser auf **0.bin** enden. Die Angabe der Teildatei **_0.bin** ist ausreichend. Ist diese Teildatei nicht vorhanden, wird vom Aufbereitungsprogramm auch die Teildatei **_1.bin** aufbereitet.

-gdatei2

Name der Datei, die die aufbereiteten schichtenspezifischen Tracelisten bzw. den aufbereiteten Dump aufnehmen soll. *datei2* kann 1-8 Zeichen lang sein. Systemintern wird an den Namen die Endung **.txt** gehängt. Die Datei wird im Dateiverzeichnis **/usr/tmp** angelegt.

-gdatei2 nicht angegeben:

Der Name *datei2* wird aus dem Namen der aufzubereitenden Datei *datei1* erzeugt, indem anstelle der Endung **.bin** bzw. **0.bin** die Endung **.txt** angehängt wird.

Beispiel

1. Sie wollen eine Traceliste in Schicht 4 (TT-Liste) für den CC **W1** erzeugen und aufbereiten.

Vor Start des Tests

- schalten Sie zuerst den Listentransfer für TT-Traceliste ein:

```
W1* ton -tTT [↵]
```

- schalten Sie dann die Tracepunkte der Schicht 4 ein:

```
W1* son -tTT [↵]
```

Nach Beendigung des Testfalls

- schalten Sie die Tracepunkte der Schicht 4 aus:

```
W1* sof -tTT [↵]
```

- transferieren Sie die Restliste, indem Sie den Listentransfer ausschalten:

```
W1* tof -tTT [↵]
```

- bereiten Sie die in SINIX transferierte Traceliste auf:

```
W1* format -tTT [↵]
```

Sie erhalten das Ergebnis in der Datei **/usr/tmp/W1_TT.txt**.

2. Sie wollen den CC **W1** dumpen und anschließend den Dump aufbereiten.

```
W1* dump [↵]
```

```
W1* format -tDU [↵]
```

Sie erhalten das Ergebnis in der Datei **/usr/tmp/W1_DU.txt**.

info CC-Status-Informationen abfragen

Mit **info** fragen Sie die Konfiguration der CCs ab. Die Ausgabe erfolgt auf dem Bildschirm.

info[*[-bcc]*]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-bcc nicht angegeben:

Sie erhalten die gesamte CC-Übersichtstabelle.

Ausgabe des info-Kommandos:

Die Informationen für einen CC werden unter folgender Überschrift ausgegeben:

```
cc  geladene CCP  geladene KD  zugewiesene CCP  zugewiesene KD
```

ista Aktive Leitungen auflisten

Mit **ista** fragen Sie den Leitungsstatus ab.
Die Ausgabe erfolgt in einer Tabelle auf dem Bildschirm.

ista [*-bcc*] [*-mmode*]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-mmode

Angabe des anzuzeigenden Zustandes.

mode

Anzuzeigender Zustand

actv

Sie erhalten die aktive Leitung angezeigt.

inac

Sie erhalten die inaktive Leitung angezeigt.

load CCP-Profil laden

Mit **load** laden Sie die CCP-Betriebssoftware. Es wird das CCP-Profil geladen, das Sie zuvor dem ausgewählten CC zugewiesen haben. Dabei wird diejenige Konfigurationsdatei wirksam, die für das CCP-Profil und den CC ausgetauscht und mit zugewiesen wurde.

load[_-bcc]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

rfm Aus dem CC-Speicher lesen

Mit **rfm** lesen Sie aus dem Speicher eines CC. Es werden 64 Byte des CC-Speichers blockförmig (hexadezimal) aufbereitet und auf dem Bildschirm ausgegeben.

rfm[_-bcc]_-mmemadr

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-mmemadr

Anfangsadresse des zu lesenden Bereichs.

Sie können für *memadr* eine Absolutadresse oder eine Segmentangabe angeben.

Absolutadresse

Geben Sie als *memadr* eine 1-5 stellige, sedezimale Zahl ein.

Segmentangabe

memadr hat das Eingabeformat: *seg:offset*, wobei Sie für *seg* und *offset* jeweils eine 1-4 stellige, sedezimale Zahl eingeben müssen.

sof Tracepunkte ausschalten

Mit **sof** können Sie Tracepunkte von Tracelisten ausschalten.

```
sof[-bcc]-trlist[-traceid]
```

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-trlist

Auswahl verschiedener Tracelisten.

Geben Sie für *trlist* die Kennungen der gewünschten Tracelisten an (siehe Tabelle):

Wollen Sie mehrere Tracelisten angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -t "TT LN".

trlist	Tracelisten / Bedeutung
TT	TRLIST in Schicht 4
IP	PORTLIST in Schicht 3a
LI	LLSIFACE in Schicht 2
LP	LLSPRODA in Schicht 2
SN	ILNKLIST in Schicht 2
LM	LM2LIST in Schicht 2
LN	LACCP in Schicht 2
AL	ADMLIST vom LMDE
HP	HPLIST vom HOSTPORT
ER	Fehlermeldeliste

Tabelle 19 Tracelisten des CCP-Profiles

-itraceid

Tracepunkte, die für die schichtenspezifischen Tracelisten ausgeschaltet werden sollen. Geben Sie für *traceid* die Kennungen der Tracepunkte an (siehe Tabelle).

Wollen Sie mehrere Tracepunkte derselben Traceliste angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -i "CO DT".

trlist	traceid	Tracepunkte/Bedeutung
TT	CO	Connect-Trace
	DT	Daten-Trace
	TT	Voreinstellung: CO + DT
IP	IP	Voreinstellung: leitungsspezifischer Trace
LI	LC	ILINK-P-Trace
	LB	ILINK-E-Trace
	LY	IPHYS-Leitungs-Trace
	LI	Voreinstellung: LC + LB + LY
LP	LH	MSV1-Prozedur-Trace
	LV	Verbindungsbaustein- Prozedur-Trace
	LD	Daten-Trace
	LP	Voreinstellung: LH + LV + LD
AL	ID	ILMDE-Trace
	IM	ILME-Trace
	AL	Voreinstellung: ID + IM
LN	LN	Voreinstellung: Line-Adapter-Trace
HP	AD	Administrations- Schnittstellen-Trace
	DI	ITRANS-IN-Daten-Trace
	DO	ITRANS-OUT-Daten-Trace
	HP	Voreinstellung: AD + DI + DO

Tabelle 20 Tracepunkte für Tracelisten des CCP-Profiles

-itraceid nicht angegeben:

Die voreingestellten Tracepunkte der mit *trlist* angegebenen Tracelisten werden ausgeschaltet.

son Tracepunkte einschalten

Mit **son** können Sie Tracepunkte einschalten.

son[...-bcc]...-trlist[...] -traceid

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-trlist

Auswahl verschiedener Tracelisten.

Geben Sie für *trlist* die Kennungen der gewünschten Tracelisten an (siehe Tabelle):

Wollen Sie mehrere Tracelisten angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -t "TT LP".

trlist	Tracelisten / Bedeutung
TT	TRLIST in Schicht 4
IP	PORTLIST in Schicht 3a
LI	LLSIFACE in Schicht 2
LP	LLSPRODA in Schicht 2
SN	ILNKLIST in Schicht 2
LM	LM2LIST in Schicht 2
LN	LACCP in Schicht 2
AL	ADMLIST vom LMDE
HP	HPLIST vom HOSTPORT
ER	Fehlermeldeliste

Tabelle 21 Tracelisten des CCP-Profiles

-itraceid

Tracepunkte, die für die schichtenspezifischen Tracelisten ausgeschaltet werden sollen. Geben Sie für *traceid* die Kennungen der Tracepunkte an (siehe Tabelle).

Wollen Sie mehrere Tracepunkte derselben Traceliste angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -i "CO DT".

trlist	traceid	Tracepunkte/Bedeutung
TT	CO	Connect-Trace
	DT	Daten-Trace
	TT	Voreinstellung: CO + DT
IP	IP	Voreinstellung: leitungsspezifischer Trace
LI	LC	ILINK-P-Trace
	LB	ILINK-E-Trace
	LY	IPHYS-Leitungs-Trace
	LI	Voreinstellung: LC + LB + LY
LP	LH	MSV1-Prozedur-Trace
	LV	Verbindungsbaustein- Prozedur-Trace
	LD	Daten-Trace
	LP	Voreinstellung: LH + LV + LD
AL	ID	ILMDE-Trace
	IM	ILME-Trace
	AL	Voreinstellung: ID + IM
LN	LN	Voreinstellung: Line-Adapter-Trace
HP	AD	Administrations- Schnittstellen-Trace
	DI	ITRANS-IN-Daten-Trace
	DO	ITRANS-OUT-Daten-Trace
	HP	Voreinstellung: AD + DI + DO

Tabelle 22 Tracepunkte für Tracelisten des CCP-Profiles

-itraceid nicht angegeben:

Die voreingestellten Tracepunkte der mit *trlist* angegebenen Tracelisten werden eingeschaltet.

stop CCP-Profil deaktivieren

Mit **stop** deaktivieren Sie ein geladenes CCP-Profil.

stop[*-bcc*]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

tof Tracelisten-Transfer ausschalten

Mit **tof** schalten Sie den Transfer schichtenspezifischer Tracelisten vom CC in eine SINIX-Datei aus.

Nach Eingabe des Kommandos **tof** werden noch nicht gefüllte Teillisten vom CC transferiert. Anschließend wird der Transfer schichtenspezifisch ausgeschaltet.

tof[-bcc][-trlist]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-trlist

Angabe der Tracelisten, deren Transfer ausgeschaltet wird.

Geben Sie für *trlist* die Kennungen der gewünschten Tracelisten an.

Wollen Sie mehrere Tracelisten angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -t "TT LN". Mit

format können Sie die verschiedenen Tracelisten aufbereiten.

trlist	Traceliste / Bedeutung
TT	TRLIST in Schicht 4
IP	PORTLIST in Schicht 3a
LI	LLSIFACE in Schicht 2
LP	LLSPRODA in Schicht 2
SN	ILNKLIST in Schicht 2
LM	LM2LIST in Schicht 2
LN	LACCP in Schicht 2
AL	ADMLIST vom LMDE
HP	HPLIST vom HOSTPORT
ER	Fehlermeldeliste

Tabelle 23 Kennungen für Tracelisten-Transfer

ton Tracelisten-Transfer einschalten

Mit **ton** schalten Sie den Transfer schichtenspezifischer Tracelisten vom CC in eine SINIX-Datei ein.

ton[-bcc][-trlist][-zime][[-fcc_file]

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-trlist

Angabe der Tracelisten, deren Transfer eingeschaltet wird.

Geben Sie für *trlist* die Kennung (siehe Tabelle) der gewünschten Tracelisten an.

Wollen Sie mehrere Tracelisten angeben, dann schließen Sie die einzelnen Angaben getrennt durch Leerzeichen in Hochkommata " " ein, zum Beispiel -t "TT LN".

trlist	Tracelisten / Bedeutung
TT	TRLIST in Schicht 4
IP	PORTLIST in Schicht 3a
LI	LLSIFACE in Schicht 2
LP	LLSPRODA in Schicht 2
SN	ILNKLIST in Schicht 2
LM	LM2LIST in Schicht 2
LN	LACCP in Schicht 2
AL	ADMLIST vom LMDE
HP	HPLIST vom HOSTPORT
ER	Fehlermeldeliste

Tabelle 24 Kennungen für Tracelisten-Transfer

-zime

Zeitintervall für den Listentransfer in Sekunden.

Geben Sie für *time* eine dezimale Zahl zwischen 1 und 64800 an.

-*zime* nicht angegeben:

Teilliste wird transferiert, wenn diese voll ist.

-fcc_file

Name der Datei, in welche die angeforderte Liste geschrieben werden soll.

Es darf nur eine Traceliste angegeben werden. *cc_file* kann 1-8 Zeichen lang sein.

Systemintern wird an den Namen die Endung *_nr.bin* gehängt, wobei *nr* (*nr* = 0, 1) die beiden Tracedateien identifiziert, in denen rundgeschrieben wird. Die Datei wird im Dateiverzeichnis */usr/tmp* angelegt.

-*fcc_file* nicht angegeben:

Der Name *cc_trlist_nr.bin* ist voreingestellt.

wim In den CC-Speicher schreiben

Mit **wim** schreiben Sie in den Arbeitsspeicher eines CC. Beachten Sie bitte, daß dabei das CCP-Profil überschrieben wird!

wim[*-bcc*]*[-m***memadr***[-v***value**

-bcc

Angabe der Kennung des CC.

-m*memadr*

Anfangsadresse im Speicher, ab der geschrieben werden soll. Sie können für *memadr* eine Absolutadresse oder eine Segmentangabe angeben.

Absolutadresse

Geben Sie als *memadr* eine 1-5 stellige, sedezimale Zahl ein.

Segmentangabe

memadr hat das Eingabeformat: *seg:offset*, wobei Sie für *seg* und *offset* jeweils eine 1-4 stellige, sedezimale Zahl eingeben müssen.

-v*value*

Anzahl der Bytes, die geschrieben werden sollen.

Geben Sie für *value* eine 2-128 stellige, sedezimale Zahl mit einer geraden Anzahl von Ziffern ein.

Hilfsfunktionen

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Hilfsfunktionen:

Funktion	Kurzbeschreibung
:	Administrierten CC wechseln
?	Kommandos des Diagnosemodus auflisten
!	shell-Kommandos ausführen
#	Kommandodatei kommentieren

Tabelle 25 Hilfsfunktionen für Diagnose und Wartung

: Administrierten CC wechseln

Mit der Hilfsfunktion ':' (Doppelpunkt) wechseln Sie den administrierten CC.

```
:-bcc
```

-bcc

Angabe der Kennung des CC, den Sie administrieren wollen.

? Kommandos des Diagnosemodus auflisten

Mit der Hilfsfunktion '?' (Fragezeichen) listen Sie auf dem Bildschirm alle Kommandos auf, die im Diagnosemodus zur Verfügung stehen.

?[-function]

-function

Name der Funktion

Ausgabe der Kommandosyntax des angegebenen Kommandos mit allen Schaltern und Operanden.

function nicht angegeben:

Es werden alle Kommandos aufgelistet.

! shell-Kommando ausführen

Mit der Hilfsfunktion '!' (Ausrufezeichen) gefolgt von einer Zeichenkette können Sie *shell*-Kommandos ausführen.

!sh_cmd

sh_cmd

Die Zeichenkette *sh_cmd* wird einer shell zur Abarbeitung übergeben.

Beispiel

Sie befinden sich im Diagnosemodus des CC **W2** und wollen sich die Diagnosedatei **NEWSFILE** auflisten lassen.

W2* ! more /usr/tmp/W2_NEWSFILE_1 

Nach Ausgabe der Diagnosedatei befinden Sie sich wieder im Diagnosemodus.

Kommandodatei kommentieren

Mit der Hilfsfunktion '#_' (Nummernzeichen gefolgt von Blank) kommentieren Sie eine Kommandodatei. Zeilen in der Datei, die mit diesem Zeichen beginnen, werden als Kommentar erkannt und ignoriert.

#_*[kommentar]*

kommentar

Beliebige Zeichenfolge.

Trace-Bedienung und Diagnosedateien

Nachfolgend sollen die Bedienung der Tracelisten, das Fehlermeldfeld und die Dateien **DEBUGFILE** und **NEWSFILE** vorgestellt werden.

Tracelisten des CCP-Profiles

Wollen Sie diese Tracelisten erzeugen, dann müssen Sie zuerst die Kommandos **ton** und **son** für die gewünschte Traceliste angeben. Mit **ton** aktivieren Sie den Trace-Listentransfer vom CC ins SINIX, mit **son** können Sie Tracepunkte von Tracelisten einschalten.

Nach dem Testfall geben Sie die Kommandos **sof** und **tof** ein, wobei Sie mit **sof** die Tracepunkte ausschalten und mit **tof** noch nicht gefüllte Teillisten vom CC ins SINIX-Dateisystem transferieren.

Standardmäßig werden die Tracelisten im Dateiverzeichnis /usr/tmp bzw. /var/tmp unter dem Namen **cc_trlist_nr.bin** abgelegt, wobei *nr* = 0,1. Die Traceinformation ist nicht abdruckbar, kann aber mit dem Kommando **format** abdruckbar aufbereitet werden.

Sollen nach Eingabe von **sof** bzw. **tof** weitere Tracelisten erstellt werden, dann müssen Sie erneut **son** und **ton** angeben.

Fehlermeldfeld des CCP-Profiles

Das Auftreten schwerwiegender Fehler und unerwarteter Ereignisse auf dem CC werden im Fehlermeldfeld (ER-Liste) protokolliert. Der Listentransfer ist standardmäßig eingeschaltet, d.h. das Kommando **ton** kann entfallen. Eine nicht gefüllte Teilliste müssen Sie auch hier mit dem Kommando **tof** anfordern.

Die ins SINIX-Dateisystem transferierte Fehlermeldfeldliste können Sie mit dem Kommando **format** lesbar aufbereiten. Standardmäßig werden die Tracelisten im Dateiverzeichnis /usr/tmp bzw. /var/tmp unter dem Namen **cc_ER_nr.bin** abgelegt, wobei *nr* = 0,1.

Sollen nach Eingabe von **tof** weitere Fehlermeldfeld-Einträge transferiert werden, dann müssen Sie zuvor **ton** eingeben.

Datei DEBUGFILE

In der Datei **DEBUGFILE** enthält Angaben zum CCP-Profil sowie zum Startzeitpunkt. Es gibt zwei Dateien in denen rundgeschrieben wird. Diese Dateien werden im Dateiverzeichnis `/usr/tmp` bzw. `/var/tmp` unter den Namen `cc_DEBUGFILE_nr` abgelegt, wobei `nr = 0,1`.

Datei NEWSFILE

Nachrichten des CCP-Profiles werden in der Datei **NEWSFILE** protokolliert. Es gibt zwei Dateien in denen rundgeschrieben wird. Diese Dateien werden im Dateiverzeichnis `/usr/tmp` bzw. `/var/tmp` unter den Namen `cc_NEWSFILE_nr` abgelegt, wobei `nr = 0,1`.

Folgende News können auftreten:

4101, 4108, 4222, 4245, 4104, 4140, 4256, 4223

Die Bedeutung der einzelnen News finden Sie im Handbuch "Netzmanagement Meldungen und Haltkennungen".

Die News 4101 hat z.B. folgendes Aussehen:

```
4101 NEWS VOM PROZESSOR 2/142: SYSTEM BEREIT!
```


Anhang

KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1 zum Nachschlagen

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XLTNG	GLEICHL		x	SYN/3, SYN/7	SYN/3
	MODTAKT		x	JA, NEIN	JA
	RUF		x	ANK, ANK/ABG, DIREKT	
	RUFWDH			0 ... 8	3
	UEGSW	x	x	1200, 2400, 4800, 9600	
	UEMODE		x	NORMIERT, TRANSPARENT	NORMIERT
	UEPROZ		x	MSV1/AKTIV, MSV1/PASSIV	MSV1/PASSIV
	UEWEG	x	x	DATEX-L[/4DR] DATEX-L/2DR FE-STAND[/4DR] FE-STAND/2DR FE-WAHL FE-WAHL/4DR	
	VUEZEIT			0 ... 127	0
	WABTZ			1 ... 255	15
WDHZAEL			0 ... 255	3	
XPRO	PRONR	x	x	0..31/0..255	
	RUFNUM	x	x	max. 20 Zeichen aus: 0 - 9	

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im .Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XKNOT	SAADRES	x	x	4040..7F7F oder 404040..7F7F7F	
XSTAT	CONMODE		x	DYN oder GEN	DYN
	EAADRES	x	x	4040..7F7F oder 404040..7F7F7F	
	ESCADR	x	x	4040..7F7F	
	PARTNAM			name	
	PARTPRO			rechnernr/ regionsnr	
	STATNAM	x		name	
	STATTYP		x	DRS8122, DSS9750, NOGTYPE, SS8110	NOGTYPE
XEND	-	x			

Tabelle 26 KOGS-Makros für CCP-STA1/MSV1 zum Nachschlagen

KOGS-Makros für CCP-SDLC zum Nachschlagen

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung	
XLTNG	LIDENT		X	00000000 bis FFFFFFFF	00000000	
	MAXIFL		X	265..1033	265	
	MODTAKT		X	JA oder NEIN	JA	
	NRZI		X	JA oder NEIN	JA	
	POLLPAU			0 (keine Pause) 100..3600	500	
	PRTIM2			100..3000	1000	
	PRTIMER			3000..60000	3000	
	RCB			0..65535	0	
	RUF			MANUELL, AUTO		
	TPAUSE			JA oder NEIN	NEIN	
	UEGSW			X	1200..64000	9600
	UEKONF			X	MP, PZP	PZP
	UEUNB			X	PRI/DX, PRI/HX SEC/DX, SEC/HX	SEC/HX
	UEWEG			X	FE-STAND/2DR FE-STAND/4DR FE-WAHL/2DR FE-WAHL/4DR	FE-STAND/4DR
	V24DEF			X	STD	
	WDHZAEL				0..255	3
X21DEF			X	DBP		

Makro	Operanden	Pflicht	abgestimmt im Netz	Wertebereich	Voreinstellung
XSTAT	LINKADR	X	X	00..FE	
	RUFNUM		X	max. 20 Wählzeichen (vom Netz- betreiber vor- gegeben)	
	STATNAM			1 - 8 Zeichen aus: 0-9, A-Z, @, #, \$	SDLC
	STATTYP		X	PU2.0 T2.1-NEG T2.1-PRI T2.1-SEC	PU2.0
	STIDENT		X	00000000 bis FFFFFFFF	00000000
XEND	-	X			

Tabelle 27 KOGS-Makros für CCP-SDLC zum Nachschlagen

Abkürzungen

ADM	Administration
ASCII	American Standard Code of Information Interchange
BCAM	Basic Communication Access Method
CC	Communication Controller
CCITT	Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique
CCP	Communication Control Program
CMX	Communication Method SINIX und SINIX Open Desktop
CUG	Closed User Group
DCAM	Data Communication Access Method
DTE	Data Terminating Equipment
EOF	End of File
EOS	End of String
ETSDU	Expedited Transport Service Data Unit
FT	File Transfer
HDLC	High Level Data Link Control
ICMX	Interface Communication Method SINIX und SINIX Open Desktop
ISO	International Organization for Standardization
KD	Konfigurationsdatei
KOGS	Konfigurationsorientierte Generatorsprache
KR	Kommunikationsrechner
LAN	Local Area Network
LAPB	Link Access Procedure B
MES	Menü-Entwicklungssystem

Abkürzungen

OSI	Open System Interconnection
PDN	Programmsystem für Datenfernverarbeitung und Netzsteuerung
PVC	Permanent Virtual Circuit
SAM	System Access Manager
SR	Stationsrechner
SVC	Switched Virtual Circuit
TNSX	Transport Name Service in SINIX und SINIX Open Desktop
TPDU	Transport Protocol Data Unit
TPID	Transport Protocol Identifier
TS	Transport Service
TSAP	Transport Service Access Point
TSDU	Transport Service Data Unit
VAR	Verarbeitungsrechner
VR	Vorrechner
WAN	Wide Area Network
XTI	X/OPEN Transport Interface
ZAS	Zentraleinheiten-Anschluß-Steuerung

Fachwörter

Adresse

siehe *TRANSDATA-Adresse* und *TRANSPORTADRESSE*.

Aktiver Partner

Der *Kommunikationpartner*, der selbst eine *Verbindung* zu einer anderen *TS-Anwendung* aufbaut.

Anwendung

Siehe *TS-Anwendung*.

ASCII-Code

Internationaler Zeichensatz für DV-Systeme auf 7 Bit-Basis (ISO-7Bit-Code).

CCITT

Organisation öffentlicher Netzbetreiber und Postverwaltungen, Genf.

CCP

Dieses Programm implementiert die unteren 4 Schichten (Transportsystem) des *ISO-Referenzmodells*. Es gibt je nach Netzanschlußart verschiedene CCPs. Das CCP läuft auf einem CC ab. Der Zugriff zu den Diensten eines CCPs erfolgt über CMX mit den Programmschnittstellen *ICMX* und *XTI*.

CCP-LAN

CCP für den Anschluß eines SINIX-Systems an lokale Netze (Local Area Networks). Ein CCP-LAN ist ein voll ausgebildetes *Transportsystem*.

CCP-Profil

Ein CCP-Profil definiert für jede der vier unteren Schichten im *ISO-Referenzmodell* ein bestimmtes Protokoll und legt damit bestimmte Netzeigenschaften fest. Ein *CCP* enthält mindestens ein CCP-Profil.

CCP-STA

CCP für den Stationsanschluß eines SINIX-Systems an ein Netzwerk über DÜ-Prozeduren. Ein CCP-STA ist kein voll ausgebildetes *Transportsystem*; es enthält nur die Schichten 1 und 2.

CCP-WAN

CCP für den Anschluß eines SINIX-Systems an Fernnetze (Wide Area Networks), z.B. TRANSDATA. Ein CCP-WAN ist ein voll ausgebildetes *Transportsystem*, das in verschiedenen Ausprägungen existiert.

CMX-Anwendung

Eine *TS-Anwendung*, die auf einem SINIX-Rechner abläuft. Sie entsteht, wenn sich ein *Prozeß* bei CMX anmeldet.

Communication Controller

Kommunikations-Hardware in SINIX zum Anschluß eines SINIX-Systems an ein Netzwerk. Ein CC wird von einem *CCP* betrieben.

DCAM-Anwendung

Eine *TS-Anwendung* im BS2000, die die Zugriffsmethode DCAM benutzt.

EBCDIC-Code

EBCDIC-Code ist ein auf 8 Bit erweiterter BCD-Code, der auf BS2000-Rechnern, TRANSDATA-Kommunikationsrechnern und IBM-kompatiblen Maschinen verwendet wird.

GLOBALER NAME

Name einer *TS-Anwendung*, der sie im Netz eindeutig identifiziert. Unter dem GLOBALEN NAMEN steht eine *TS-Anwendung* im *TS-Directory*.

ICMX

Standard-Transportsystem-Schnittstelle für *TS-Anwendungen*.

ISO-Referenzmodell

Modell für die Kommunikation 'Offener Systeme'. Es ist in der Norm ISO 7498 beschrieben und enthält 7 Schichten.

KOGS

Spezielle Sprache, um Netzwerk-Konfigurationen zur Versorgung eines *CCPs* mit Betriebsparametern zu beschreiben.

Kommunikationsmethode

Eine Zugriffsmethode, die auf die Transportdienste des *ISO-Referenzmodells* aufsetzt.

Kommunikationspartner

Eine *TS-Anwendung*, die eine logische Verbindung zu einer anderen *TS-Anwendung* unterhält und Daten mit ihr austauscht.

Nachricht

Eine logisch zusammengehörige Datenmenge, die an einen *Kommunikationspartner* gesendet werden soll.

Partner

siehe *Kommunikationspartner*.

Passiver Partner

Ein *Kommunikationspartner*, der eine *Verbindung* nicht selbst aufbaut, sondern von einem anderen Kommunikationspartner angesprochen wird.

PDN-Anwendung

Eine *TS-Anwendung*, die in TRANSDATA PDN auf einem Kommunikationsrechner abläuft.

Prozeß

Ein Prozeß ist die Ausführung eines Programms. Er besteht aus dem ablauffähigen Programm, den Programmdateien und einer Reihe prozeßspezifischer Verwaltungsdateien, die zur Steuerung des Programms erforderlich sind.

Prozessor

Netzweit adressierbare TRANSDATA-Instanz im Verarbeitungsrechner oder Kommunikationsrechner, in der die Leistungen des Transportservices erbracht werden.

Prozessorname

Ein Teil der *TRANSDATA-Adresse*. Der Prozessorname hat die Syntax: prozessornummer/regionsnummer.

Station

Aus der Sicht des TRANSDATA-Transportservices netzweit adressierbare Endstelle des Datenkommunikationssystems.

Stationskopplung

Anschlußart für ein SINIX-System an ein Netz. Die Anwendungen im SINIX-System sind als Stationen an einem TRANSDATA-Anschlußrechner generiert.

Stationsname

Ein Teil der *TRANSDATA-Adresse*. Der Stationsname korrespondiert mit dem *LOKALEN NAMEN* der *TS-Anwendung*. Er wird durch eine maximal acht Zeichen lange Zeichenkette in Großbuchstaben nach EBCDIC dargestellt.

TNSADMIN

Erfassungsprogramm zu *Transport Name Service in SINIX*.

TRANSDATA-Adresse

Eine Zeichenfolge, die eindeutig eine adressierbare Instanz im TRANSDATA-Netz kennzeichnet. Sie besteht aus *Prozessorname* und *Stationsname*.

TRANSPORTADRESSE

Eigenschaft einer *TS-Anwendung* im *TS-Directory* zum *GLOBALEN NAMEN*. Die *TRANSPORTADRESSE* muß beim Verbindungsaufbau zu einem Kommunikationspartner angegeben werden. Sie besitzt als Wert die von *CMX* geforderte Transportadresse.

Transport Name Service in SINIX

Dienst in *CMX* zur Verwaltung transportsystemspezifischer Eigenschaften von *TS-Anwendungen*.

Transportschicht

4. Schicht im *ISO-Referenzmodell*. Sie wird beschrieben durch die Norm ISO 8072.

Transport Service Data Unit

Nachricht

Transportsystem

Die unteren 4 Schichten im *ISO-Referenzmodell*.

TS-Anwendung

Eine *TS-Anwendung* ist eine Anwendung, die die Dienste des Transportsystems nutzt. Sie besteht aus Programmen, die eine logische *Verbindung* zu einer anderen *TS-Anwendung* aufbauen können, um mit dieser Daten auszutauschen.

TS-Directory

Datenbank mit Informationen über die *TS-Anwendungen*. Die Verwaltung des *TS-Directory* erfolgt durch den *Transport Name Service in SINIX*.

Verbindung, logische

Zuordnung zweier *Kommunikationspartner*, die es ihnen ermöglicht, Daten miteinander auszutauschen.

XTI

Der von *X/Open* definierte Standard einer Programmschnittstelle zu den Transportdiensten.

Literatur

- [1] **CMX Band 1 (SINIX)**
Kommunikationsmethode
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

- Systemverwalter
- Anwender

Inhalt

CMX ist eine Transportschnittstelle entsprechend der Norm ISO 8072. CMX ermöglicht die Kommunikation zwischen Anwendungen. Das Handbuch enthält:

- Installation und Konfiguration der Kommunikationssoftware
- Erstellung und Verwaltung der TS-Directories
- Programme zur Diagnose der TS-Directories und zur Abfrage von Informationen

- [2] **CMX Band 2 (SINIX)**
Kommunikationsmethode
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

C-Programmierer

Inhalt

CMX ist eine Transportschnittstelle entsprechend der Norm ISO 8072. CMX ermöglicht die Kommunikation zwischen Anwendungen. Das Handbuch enthält:

- Hinweise zur Programmierung mit CMX
- Verwendung der C-Funktionen zur Kommunikation
- Beschreibung der Programmschnittstellen ICMX(L) zur Kommunikation, ICMX(TNS) zum TNSX und ICMX(NEA) zum NEABX-Migrationservice

[3] **Generierung eines Datenkommunikationssystems (TRANSDATA)**

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

- EDV-Fachleute, die die Aufgabe haben, ein Datenkommunikations-System zu generieren
- Netzadministratoren und Systemverwalter, die eine KOGS-Source interpretieren wollen.

Inhalt

- Grundsätzliches zur Generierung
- KOGS-Sprachbeschreibung
- Generierungsprozeduren
- Unterstützte Stationstypen
- Nachladbare Module und Weiters

Einsatz

PDN-Generierung im Verarbeitungsrechner mit BS2000

[4] **Netzzugang für Datenstationen (TRANSDATA)**

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

- Jeder Anwender, der über eine Datenstation Leistungen eines Rechners in Anspruch nehmen will
- Netzadministrator

Inhalt

- Generieren des Netzzugangs
- Ablauf des Netzzugangs für alle zulässigen Varianten von Netzanschlüssen
- Netzkommandos und -meldungen

[5] **Netzmanagement**

Meldungen, Haltkennungen (TRANSDATA)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

- Bediener
- Systemverwalter
- Programmierer des Datenkommunikationssystems TRANSDATA

Inhalt

- Meldungen
- Haltkennungen

Bestellen von Handbüchern

Die aufgeführten Handbücher finden Sie mit ihren Bestellnummern im *Druckschriftenverzeichnis* der Siemens Nixdorf Informationssysteme AG. Dort ist auch der Bestellvorgang erklärt. Neu erschienene Titel finden Sie in den *Druckschriften-Neuerscheinungen*.

Beide Veröffentlichungen erhalten Sie regelmäßig, wenn Sie in den entsprechenden Verteiler aufgenommen sind. Wenden Sie sich bitte hierfür an eine Geschäftsstelle unseres Hauses.

Stichwörter

A

ach 72

AL-Traceliste 86, 88

assign 73

Aufbereiten,Traceliste 78

Aufbereitenng,Dump 78

Außerbetriebnahme 13

C

CC wechseln 71

CC-Übersichtstabelle 81

CCP

 starten 12

 stoppen 13

ccpsta 24

cmdfile,X.21STAND 74

CMX-Automaten-Trace 85, 87

CMX-CC-WAN-Adapter-Trace 85, 87

CMX-Traceliste 85, 87

CONMODE 40

D

dah 75

Dateiname 25

debugfile 97

Dokumentation,KOGS 29

Dump 79

 aufbereiten 78

E

EAADRES, KOGS 40

Eingabe,Kommando,Diagnosemodus 70

ER-Liste 96

Erzeugen,Tracenachricht 96

ESCADR, KOGS 40

F

Fehlermeldefeld 96
format 78
Funktionstasten 17
Funktionsumfang 5

G

Generatorsprache 28
Generierung im PDN 61
GLEICHL 33

H

Hilfsfunktion,X.21Stand 93
HP-Traceliste 86, 88

I

Inbetriebnahme 12
info 81
IP-Traceliste 86, 88
ista 82

K

KD

 KOGS 28
 Menü 24
Kennung,CC 70
KOGS 28
KOGS-Datei,Syntax 28
KOGS-Dokumentation 29
KOGS-Source
 KOGS 28
 Menü 24
 Syntax 28
Kommandoaufbau 70
Kommandodatei kommentieren 95
Kommandoübersicht 68
Kommentarzeile,KOGS 29
Kommentieren,Kommandodatei 95
Konfigurationsdatei
 KOGS 28
 Menü 24
 Name 25
Konfigurieren,KOGS 28

L

Leerzeile,KOGS 29
LI-Traceliste 86, 88
LIDENT 49
Link-Adresse 54
Liste,ER 96
LN-Traceliste 86, 88
load,X.21Stand 83
LP-Traceliste 86, 88

M

Makro
 SDLC 47
 MSV1 31
 Reihenfolge, SDLC 47
 Reihenfolge,MSV1 31
Makroname,Syntax 29
MAXIFL 49
MODTAKT 33, 49

N

Name,Konfigurationsdatei 25
Netzanschluß 25
News,CCP 97
newsfile 97
NRZI 50

O

Operand 25
Operand,KOGS,Syntax 29

P

Parameter 25
PARTNAM 41
PARTPRO 41
POLLPAU 50
PRONR 37
PRTIM2 50
PRTIMER 50

R

RCB 50
rfm 84
RUF 33, 50
RUFNUM 37, 55
RUFWDH 33

S

SAADRES 38
Schalter 70
shell verzweigen 94
sof 85
son 87
Starten,CCP 12
STATNAM 55
 MSV1 41
STATTYP 42, 55
STIDENT 56
stop 89
Stoppen CCP 13
Systemsteuertasten 17

T

Tastaturbelegung 17
Terminal Support 7
TNSX-Trace 85, 87
tof 90
ton 91
Traceliste
 AL 86, 88
 aufbereiten 78
 HP 86, 88
 IP 86, 88
 LI 86, 88
 LN 86, 88
 LP 86, 88
 schichtenspezifisch 85, 87, 96
 TT 86, 88
Tracenachricht,erzeugen 96
TSU 7
TT-Traceliste 86, 88

U

UEGSW 34, 51
UEKONF 51
UEMODE 34
UEPROZ 35
UEUNB 51
UEWEG 35, 52

V

V24DEF 52
Verzweigen in shell 94
VUEZEIT 36

W

WABTZ 36
WDHZAEL 36, 52
wim 92

X

X21DEF 53
XEND, MSV1 43
XKNOT,MSV1 38
XLTNG
 SDLC 48
 MSV1 32
XPRO, MSV1 37
XSTAT
 MSV1 39
 SDLC 54


Z

Zeichenkette,KOGS 29
Zeilenkommentar,KOGS 29




Sammelboxen

Für Handbücher des vorliegenden Formates bieten wir zweiteilige Sammelboxen in zweierlei Größen an. Der Bestellvorgang entspricht dem für Handbücher.



Breite: ca. 5 cm


Bestellnummer: U3775-J-Z18-1



Breite: ca. 10 cm

Bestellnummer: U3776-J-Z18-1

A02392




9Y501023

Herausgegeben von/Published by
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
Postfach 21 60, W-4790 Paderborn
Postfach 83 09 51, W-8000 München 83

Bestell-Nr./Order No. **U3661-J-2145-4**
Printed in the Federal Republic of Germany
2180 AG 11912.5 (2730)


Sammelboxen

Für Handbücher des vorliegenden Formates bieten wir zweiteilige Sammelboxen in zweierlei Größen an. Der Bestellvorgang entspricht dem für Handbücher.



Breite: ca. 5 cm


Bestellnummer: U3775-J-Z18-1



Breite: ca. 10 cm

Bestellnummer: U3776-J-Z18-1

A023/92




9Y501023

Herausgegeben von/Published by
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
Postfach 21 60, W-4790 Paderborn
Postfach 83 09 51, W-8000 München 83

Bestell-Nr./Order No. **U3661-J-Z145-4**
Printed in the Federal Republic of Germany
2180 AG 11912.5 (2730)

SIEMENS
NIXDORF



SINIX

CCP-STA1 V3.1

Basis-Kommunikations-Software

Benutzerhandbuch

Sie haben

uns zu diesem Handbuch etwas mitzuteilen?
Schicken Sie uns bitte Ihre Anregungen unter
Angabe der Bestellnummer dieses Handbuches.

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG
Manualredaktion STM QM 2
Otto-Hahn-Ring 6
W-8000 München 83

Fax: (089) 636-4 04 43

email im EUnet:
man@sieqm2.uucp